

2 x 25w Digital Amplifier



AV-1800 EU SAP: 4262711 US SAP: 12928309

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411

vav.link/da/av-1800

2 x 25 w RMS (ved 8 ohm) lavimpedans digital effektforstærker

3 x stereoindgange / 1 x Stereo præ-udgang / 1 x balanceret mikrofonindgang med fantomstrøm

Bluetooth-indgang

IR-fjernbetjening medfølger, RS-232-kontrol

Den forbedrede AV-1800 er kompakt og har en simpel brugergrænseflade med blot to knapper, der skal drejes for at justere og skubbes for at skifte. Den har et udvalg af indgange – herunder Bluetooth og mikrofonindgang – hvilket gør den egnet til mødelokaler, små auditorier, aulaer og mindre kirker.



Bluetooth

Forstærkeren kan automatisk skifte til Bluetooth-kilden, når den parres. Bluetooth kan omkøbes, og pinkoden kan ændres ved at tilslutte en pc (se softwarelinket nedenfor).

Mikrofonindgang

Den anvender en professionel XLR-konnektor, og indgangen er "balanceret" til at fjerne elektromagnetisk støj, som induceres på lange kabler. Mikrofonindgangen har "fantomstrøm" – en spænding, som kræves af kondensatormikrofoner såsom talerstolsmikrofoner.

RS-232

Den kan styres af en kontrolenhed, såsom Techconnect Control via IR eller RS-232. Den leveres også med en IR-fjernbetjening, hvilket giver brugeren mulighed for at justere bas og diskant og direkte valg af indgang.

D-klasse

En effektiv forstærkerchip i Digital-klasse reducerer drastisk strømforbruget, især under standby.

3 x stereoindgange

Tre stereoindgange accepterer input fra en bred vifte af kilder såsom computere (via jackstikket til hovedtelefoner), tablets eller telefoner. 2 af disse indgange fungerer via 2 phono-konnektere (RCA) på bagpanelet. Indgang 3 fungerer via en 3,5 mm minijackkonnektor og duplikeres på front- og bagpanelet for nem adgang.

Linjeudgang


En præ-udgang på linjeniveau på bagpanelet omgår den interne forstærker. Den kan tilsluttes til en større forstærker eller aktive højttalere. Det er post-mix, hvilket betyder, at enhver justering af lydstyrken på frontpanelet påvirker udgangsniveauet.

Automatisk standby

Hvis forstærkeren ikke opfanger noget input, vil den automatisk gå i standby-tilstand. Når den registrerer input, genaktiveres den. Automatisk standby kan deaktiveres.

Monteringsmuligheder

Valgfri monteringshardware medfølger for at give mulighed for kabelforbinding enten til en projektorlofts bjælke eller på en bænk.



VISION

MANUAL

Manual

DA PDF 454.41 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/manuals/AV-1800_manual_dk.pdf

Manual

EN PDF 1.67 MB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/manuals/AV-1800_manual_en.pdf

SOFTWARE

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

ZIP 30.98 MB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.zip

FIRMWARE

Firmware 080118

ZIP 6.38 MB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/manuals/AV-1800_firmware_080118.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 6.96 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800.zip>

Product Images

PNG 400.72 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800.png>

Rear

PNG 502.05 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800_rear.png

Front angle 1

PNG 325.54 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800_front_angle-1.png

Front 1

PNG 453.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800_front-1.png

Brackets

PNG 447.61 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800_brackets.png

Dims

PNG 49.34 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800_dims.png

RC

PNG 747.99 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800_RC.png

Product Images

PNG 2.11 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800CS-1800.png>

Product Images

PNG 1.93 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800SP1800.png>

Menu

PNG 241.82 KB

files.visionaudiovisual.com/products/AV-1800/images/AV-1800_menu.png

SPECIFICATIONS

FORSTÆRKERENS MÅL

253 x 253 x 45 mm / 9,96" x 9,96" x 1,77" (bredde x dybde x højde) uden indstillingsknapper og konnekteror

PAKKESTØRRELSE

415 x 230 x 80 mm / 16,34" x 9,06" x 3,15"

FORSTÆRKERENS VÆGT

2,0 kg / 4,4 lb

VÆGT MED EMBALLAGE

2,4 kg / 5,3 lb

FARVE

Hvid

INDGANGE

3 x stereoindgange via 2 x phono-konnekteror (RCA) / 1 x 3,5 mm minijack 1 x Bluetooth-indgang
1 x mikrofonindgang via balanceret XLR

UDGANGE

1 x stereo udgang på linjeniveau via phono-konnekteror (post-mix)

2 X 25 W VED 8 OHMS

TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING

<1%

FREKVENSRSPONS (INDGANG)

20 Hz ~ 20 kHz

SIGNAL-TIL-STØJ-FORHOLD (INDGANG)

75dB

INDGANGSNIVEAU/IMPEDANS

indgang 800~900 mV/47 k ohms

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0 til +40 °C

STRØMFORBRUG (DRIFTSBETINGELSER)

<=125 W

DEAKTIVERING AF FANTOMSTRØM

via internal jumper

FANTOMSTRØM

21V

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x 2-phono til 2-phono-kabel 2 m langt 1 x 3,5 mm til 3,5 mm ministik-kabel 2 m langt 2 x uafskærmet højtalerkabel på 5 m 1 x britisk C7 8-talskabel på 1,8 m 1 x europæisk C7 8-talskabel på 1,8 m 1 x australsk C7 8-talskabel på 1,8 m 1 x amerikansk C7 8-talskabel på 1,8 m 1 x fjernbetjening (batteri medfølger: CR2025 3V Li-Mn) 1 x Stativbeslag 1 x Loftsstang og vægbeslag

STRØMFORSYNING

100~240 V intern strømforsyning

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, RCM_SDOC, FCC_BT3.0, FCC_BT4.0, CE-RED

EKSTRA IR-FJERNBETJENING

AV-1800 RC

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

AV-1800 [EU SAP: 4262711 / US SAP: 12928309] eller AV-1800+CS-1900 pakke [EU SAP: 5356157 / US SAP:] eller AV-1800+SP-1800 pakke [EU SAP: 4363209 / US SAP: 70017411]

VISION