



30-Watt-Aktivlautsprecherleiste

SB-800P EU SAP: 3872395 US SAP: 12928301

vav.link/de/sb-800p

Integrierter 2 x 15-Watt-Verstärker (RMS)

Hochpegeleingänge oder Lautsprecherpegeleingänge

Wandhalterungen und Flachbildschirmhalterungen im Lieferumfang enthalten

****WIRD ERSETZT DURCH [SB-900P](#)****

Die Vision SB-800P Lautsprecherleiste bietet eine einfache Möglichkeit, professionelle Flachbildschirme ohne integrierte Lautsprecher mit hochwertigem Audio zu ergänzen. Das attraktive Gehäuse wertet jede audio-visuelle Installation in Tagungsräumen, Vorstandszimmern und Konferenzräumen auf.



Mobiles Audio

Wenn Benutzer ihren interaktiven Flachbildschirm in verschiedenen Räumen verwenden müssen, dann ist die Lautsprecherleiste von Vision die perfekte Wahl. Die Lautsprecherleiste kann unter den Flachbildschirm gehängt und an denselben Punkten mit der Bodenhalterung verbunden werden, die der Flachbildschirm verwendet.

4-Wege

Zwei 3,5-Zoll-Tieftöner werden durch zwei Hochtöner ergänzt. Eine Frequenzweichenschaltung teilt das Frequenzspektrum für maximale Effizienz auf vier Treiber auf.

Lautstärkeregelung

Der Lautstärkereglere befindet sich unter dem Lautsprecher. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Stromversorgung abgeschaltet. Hinweis: Eine Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wandhalterung

Wenn der Flachbildschirm an einer Wand befestigt wird, lässt sich die Lautsprecherleiste mit einer Wandhalterung nahe an der Wand anbringen.

Hängehalterungen

Außerdem ist ein Satz 700-mm- (20,76") Halterungen im Lieferumfang enthalten, mit denen die Lautsprecherleiste unter dem Flachbildschirm befestigt werden kann.

Lautsprecherpegeleingang

Neben dem Anschluss eines beliebigen Hochpegelgeräts – z. B. Ihr Telefon – können Sie den internen Verstärker auch umgehen und die Lautsprecherleiste als passiven Lautsprecher verwenden. Einige Flachbildschirme verfügen über einen integrierten Verstärker, sodass Sie die Fernbedienung des Bildschirms zum Anpassen der Lautstärke verwenden können.

ABS-Gehäuse

Für das Gehäuse wird schweres Kunststoffmaterial verwendet, was für eine ästhetisch schöne, geschwungene Gehäuseform und eine verwindungssteife Akustikkammer sorgt, die einen Klang mit geringer Verzerrung gewährleistet.

2 summierte Hochpegeleingänge

Die Eingangsleiste bietet Miniklinke und 2-Stereo-Cinch (RCA) Hochpegeleingänge, die in der Eingangsstufe kombiniert werden, sodass kein Eingangsauswahlschalter erforderlich ist. Wenn beide Eingänge verwendet werden, ist es besonders wichtig, dass alle Quell- und Anzeigeräte im System mit demselben Stromnetz verbunden sind, da es ansonsten zu Brummstörungen kommt.

VISION

MANUAL

Dims

EN PDF 786.04 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_dims.pdf

Manual

DE PDF 817.31 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_manual_de.pdf

Manual

EN PDF 457.25 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_manual_en.pdf

CAD

CAD

ZIP 1.56 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/cad/SB-800P.zip>

CAD

VND.DWG 1.66 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P.dwg>

IMAGE

Ont

PNG 320.80 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_front.png

Ont angle

PNG 440.27 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_front_angle.png

Inputs

PNG 271.46 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_inputs.png

Rear angle

PNG 124.96 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_rear_angle.png

Under

PNG 459.67 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_under.png

Product Images

ZIP 1.46 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P.zip>

Front

PNG 320.80 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_front.png

Inputs

PNG 271.46 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_inputs.png

Rear angle

PNG 124.96 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_rear_angle.png

Front angle

PNG 440.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_front_angle.png

Under

PNG 459.67 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_under.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

756 x 75 x 99mm / 29,8" x 2,9" x 3,9" (Breite x Tiefe x Höhe)

PACKMASS

870 x 92 x 135 mm / 34" x 3,6" x 5,3"

PRODUKTGEWICHT

2 kg / 4,4 lb

VERPACKUNGSGEWICHT

2,7 kg / 5,9 lb

KONSTRUKTIONSMATERIAL

ABS-Kunststoff

FARBE

Schwarz

VERSTÄRKERAUSGANG

2 x 15 Watt (RMS)

TIEFTÖNER

2 x 3,5 Zoll

HOCHTÖNER

2 x 0,5 Zoll

EINGANG 1

Minibuchse (3,5 mm)

EINGANG 2

Stereo-Cinch (RCA) (Eingänge werden summiert)

LAUTSPRECHEREINGANG (VOM FLACHBILDSCHIRM, FALLS ER ÜBER EINEN INTERNEN VERSTÄRKER VERFÜGT)

Phoenix-Klemme, abziehbar

AUSGANGSIMPEDANZ

8 Ohm

EMPFINDLICHKEIT

88 dB (1 W/1 m)

FREQUENZBEREICH

120Hz-20kHz

ENTHALTENES ZUBEHÖR

1 x Wandhalter 2 x 700 mm Montagestreifen, um die Lautsprecherleiste unter den Flachbildschirm zu hängen Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Eingangskabel enthalten

STROMVERSORGUNG

100-240 V AC 50/60 Hz Externes Netzteil – 18 Volt/1 Amp.

TRANSFORMATOR IN STECKER INTEGRIERT

ENTHÄLT AUSTAUSCHBARE STECKER

UK/EU/US/AUS

LÄNGE GLEICHSTROMKABEL

4 m

ABMESSUNGEN TRANSFORMATOR

75 x 38 x 50mm / 3" x 1.5" x 2" (Höhe x Breite x Tiefe) inklusive Stifte

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

BESTELLCODE

SB-800P

ERSATZNETZTEIL (PSU)

TC2 P18V1A

VISION