



# Pair 60W Aktive Højttalere

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

[vav.link/da/sp-1800pbt](http://vav.link/da/sp-1800pbt)

Integreret 2 x 30 watt (RMS) analog forstærker

To indgange, med IR-fjernbetjening

RS-232-kontrol

Bluetooth-indgang

**Visions kvalitetshøjttalere med egen strømforsyning til boghylder er bygget til alle audiovisuelle præsentationsformål i klasseværelser, mødelokaler, barer og restauranter. De er nemme at installere og lyder rigtig godt!**



## Serial kontrol

RS-232-kontrol betyder, at SP-1800P kan betjenes fra et kontrolsystem, som f.eks. Crestron eller AMX, eller via Visions eget Techconnect Control.

## Automatisk standby

SP-1800P-funktion med automatisk standby, der sparer strøm. Denne funktion kan deaktiveres via fjernbetjeningen eller et kontrolsystem.



## Fjernbetjening

Alle funktioner vises på IR-fjernbetjeningen, også justering af bas og diskant.

## Basrefleks

En port til basrefleksen giver bashøjttaleren et større udsving, hvilket giver bashøjttaleren mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på bashøjttaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

## 5,25" bashøjttaler

De er kun 240 mm høje og bruger en 5,25 tommer bashøjttaler – den mest populære størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet.



## Vandret C-beslag

De justerbare beslag giver mulighed for nemt at indstille vinkler i mellem 30° op eller 30° ned. Du kan også undlade beslagene og sætte højttalerne på hylden.

## Robust gitter

Et attraktivt og solidt metalgitter beskytter driverne fysisk.

## Stor lyd

Disse højttalere bruger tre drivere: bashøjttaler, mellemtonehøjttaler og diskantehøjttaler. Der skal altid indgås et kompromis, når en driver skal frembringe et bredt område af frekvenser, så opdeling af det soniske område i tre betyder, at hver driver har et smallere område af frekvenser at frembringe, hvilket resulterer i mindre forvrængning og en klarere lyd.

## Hukommelse

Når strømmen tilsluttes, tændes SP-1800P automatisk og husker tidligere input- og lydstyrkeindstillinger. Når strømmen vender tilbage, er højttalerne automatisk tændt igen.

## Summed Inputs


The two inputs are summed to avoid the need to switch.

## Bluetooth

Tilslut trådløst fra din telefon eller bærbare computer. Højttalere kan skifte automatisk fra referenceniveau-indgang efter brugers valg, når Bluetooth er parret.

## Omdøb Bluetooth

Opret forbindelse til en PC via USB for at omdøbe og indstille PIN-koden.



**VISION**

## MANUAL

Manual dk

**DA PDF 1.69 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT\\_manual\\_dk.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_dk.pdf)

Manual en v2

**EN PDF 2.40 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT\\_manual\\_en\\_v2.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_en_v2.pdf)

## CAD

CAD

**ZIP 276.80 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800Pzip>

CAD

**VND.DWG 329.01 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800Pdwg>

## SOFTWARE

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

**X-DOSEXEC 30.42 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite\\_2\\_6\\_4\\_1046.exe](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.exe)

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

**ZIP 30.37 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/software/InstallBlueSuite\\_2\\_6\\_4\\_1046.zip](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.zip)

## IMAGE

Product Images

**ZIP 8.05 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/images/SP-1800Pzip>

Product Images

**PNG 2.32 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800PBTpng>

Serial rear

**PNG 1.14 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_serial\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear.png)

Serial rear angle

**PNG 948.39 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_serial\\_rear\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear_angle.png)

Front

**PNG 2.44 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front.png)

Front angle

**PNG 1.37 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_front\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_angle.png)

Dims

**PNG 19.28 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_dims.png)

Frequency response

**JPEG 318.33 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_frequency\\_response.jpg](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_frequency_response.jpg)

Front elevation dims

**PNG 9.74 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_front\\_elevation\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_elevation_dims.png)

Remote 1

**PNG 67.95 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/CS\\_1800P\\_remote\\_1.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/CS_1800P_remote_1.png)

Menu

**PNG 0.99 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_menu.png)

## SPECIFICATIONS

### PRODUKTMÅL

244 x 180 x 174 mm / 9,61" x 7,1" x 6,85" (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

### STØRRELSE MED EMBALLAGE

465 x 205 x 270 mm / 18,3" x 8,1" x 10,63"

### PRODUKTVÆGT

4,78 kg / 10,54 lbs (pr. par)

### VÆGT MED EMBALLAGE

5,25 kg / 11,57 lbs (pr. par)

### KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS

### FARVE

Hvid

### FØRSTÆRKERUDGANG

2 x 30 watt (RMS)

### BASHØJTTALER

5,25"

### DISKANTHØJTTALER

0,5" + Piezo 1"

### INDGANG 1

Minijack (3,5 mm)

### INDGANG 2

2-Phono (RCA)

### HØJTTALERUDGANG

Aftagelig phoenix-type

### HØJTTALERINDGANG (PÅ SLAVE)

Uisoleret leder skruetype

### UDGANGSIMPEDANS

4 ohm

### FØLSOMHED

85 dB (1W/1m)

### FREKVENSRERESPONS

50Hz-20kHz

### STRØMFORBRUG

≤ 100 w

### STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 16 volt / 5,4 amp

### TRANSFORMER I LAPTOP-STIL

### INDEHOLDER 4 X 0,5 M (1,6 FT) FIGUR-8-STRØMKABLER

Storbritannien/EU/USA/Australien

### JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,5 m (4,9 ft)

### TRANSFORMERENS MÅL

149 x 59 x 35 mm / 5,9" x 2,3" x 1,4"

### MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag 1 x Euro figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6') lang 1 x UK figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6') lang 1 x AU figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6') lang 1 x US figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6') lang 1 x højttalerkabel 5 m (16,4') lang 1 x fjernbetjening (batteri medfølger: CR2025 3V Li-Mn) 1 x Male to Male 9-Pin Serial adaptor

### GARANTI

Livslang returret til forhandler

### OVERHOLDELSE

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TV, RCM-SDOC, REACH

### BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

SP-1800PBT [SAP:4313061]

### EKSTRA FJERNBETJENING

SP-1800P RC [SAP: 3940954]

### EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)

TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

### BLUETOOTH VERSION

4.0

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger abstract graphic at the bottom of the page.