



# Pair 60w Enceintes Actives

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

[vav.link/fr/sp-1800pbt](http://vav.link/fr/sp-1800pbt)

Amplificateur analogique 2 x 30 Watt (RMS) intégré

Deux entrées, télécommande infrarouge fournie

Contrôle RS-232

Connexion Bluetooth

Les haut-parleurs de bibliothèque amplifiés haut de gamme de Vision sont étudiés pour tout environnement où se déroulent des présentations audiovisuelles, tel que les salles de classe et de réunion, les bars et les restaurants. Il est simple à installer et offre un son excellent !



## Commande série

Le contrôle RS-232 permet de commander le SP-1800P avec un système de commande de type Crestron, AMX ou Techconnect Control de Vision.

## Mise en veille automatique

Le SP-1800P est doté de la mise en veille automatique pour économiser l'énergie. Cette fonctionnalité peut être désactivée par télécommande ou système de commande.

## Télécommande

La télécommande infrarouge propose une gamme d'options complète, y compris le réglage des graves et des aigus.



## Bass-reflex

La présence d'un évent « bass-reflex » permet d'augmenter la course du transducteur des graves pour la reproduction des fréquences inférieures et renforce encore les basses par le déplacement décalé en phase de l'air, de l'arrière vers l'avant de la membrane.

## Transducteur des graves de 5,25 po

Hauts de 240 mm, ils sont équipés d'un transducteur de 5,25 pouces (13,3 cm), taille la plus répandue pour un usage en salle de classe ou de conférence.



## Support en C horizontal

Les supports réglables permettent un réglage de l'inclinaison à  $\pm 30^\circ$  par rapport à l'horizontale. Vous pouvez également vous passer des supports pour un usage en haut-parleurs de bibliothèque.



## Grille résistante

Esthétique et robuste, l'épaisse grille métallique protège les transducteurs des chocs.

## Son puissant

Ce haut-parleur dispose de trois transducteurs : un pour les graves, un pour les médiums et un pour les aigus. Comme un transducteur unique ne peut reproduire sans compromis toute l'étendue des fréquences, on la divise en trois intervalles confiés chacun à un dispositif distinct, afin de diminuer la distorsion et de donner un son plus clair.

## Mémoire


Lors de la connexion de l'alimentation, les haut-parleurs SP-1800P s'activent automatiquement en rappelant les réglages d'entrée et de volume précédents. Dès le rétablissement de l'alimentation, les haut-parleurs se remettent automatiquement en marche.

## Bluetooth

Connexion sans fil à votre téléphone ou ordinateur portable. Si l'utilisateur le souhaite, les haut-parleurs peuvent basculer automatiquement depuis l'entrée niveau ligne vers Bluetooth dès l'appairage. The two inputs are summed to avoid the need to switch.

## Renommer le Bluetooth

Connexion par prise USB à un ordinateur pour modifier le nom et le code.



**VISION**

## Summed Inputs

The two inputs are summed to avoid the need to switch.



VISION

## MANUAL

Manual en v2

**EN PDF 2.40 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT\\_manual\\_en\\_v2.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_en_v2.pdf)

Manual fr

**FR PDF 1.68 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT\\_manual\\_fr.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_fr.pdf)

## CAD

CAD

**ZIP 276.80 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800P.zip>

CAD

**VND.DWG 329.01 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800P.dwg>

## SOFTWARE

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

**X-DOSEXEC 30.42 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite\\_2\\_6\\_4\\_1046.exe](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.exe)

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

**ZIP 30.37 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/software/InstallBlueSuite\\_2\\_6\\_4\\_1046.zip](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.zip)

## IMAGE

Product Images

**ZIP 8.05 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/images/SP-1800P.zip>

Product Images

**PNG 2.32 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800PBT.png>

Serial rear

**PNG 1.14 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_serial\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear.png)

Serial rear angle

**PNG 948.39 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_serial\\_rear\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear_angle.png)

Front

**PNG 2.44 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front.png)

Front angle

**PNG 1.37 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_front\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_angle.png)

Dims

**PNG 19.28 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_dims.png)

Frequency response

**JPEG 318.33 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_frequency\\_response.jpg](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_frequency_response.jpg)

Front elevation dims

**PNG 9.74 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_front\\_elevation\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_elevation_dims.png)

Remote 1

**PNG 67.95 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/CS\\_1800P\\_remote\\_1.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/CS_1800P_remote_1.png)

Menu

**PNG 0.99 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_menu.png)

## SPECIFICATIONS

### DIMENSIONS DU PRODUIT

244 x 180 x 174 mm / 9,61 x 7,1 x 6,85 po (hauteur x largeur x profondeur d'un haut-parleur)

### DIMENSIONS BRUTES

465 x 205 x 270 mm / 18,3 x 8,1 x 10,63 po

### POIDS NET

4,78 kg (10,54 lb) la paire

### POIDS BRUT

5,25 kg (11,57 lb) la paire

### MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

ABS

### COULEUR

Blanc

### SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

2 x 30 watts (RMS)

### TRANSDUCTEUR DES GRAVES

5,25 po (13,3 cm)

### TRANSDUCTEUR DES AIGÜÉS

0,5 po + piézo 1 po

### ENTRÉE 1

minijack (3,5 mm)

### ENTRÉE 2

câble double RCA

### SORTIE HAUT-PARLEUR

type Euroblock amovible

### ENTRÉE DE HAUT-PARLEUR (ESCLAVE)

Type à vis sur fil dénudé

### IMPÉDANCE DE SORTIE

4 ohms

### SENSIBILITÉ

85 dB (1 W à 1 m)

### RÉPONSE EN FRÉQUENCE

50Hz-20kHz

### CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

≤ 100 w

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation externe CA 100-240 V 50/60 Hz – 16 volt / 5,4 amp

### TRANSFORMATEUR DE TYPE ORDINATEUR PORTABLE

### CÂBLES AVEC FICHE EN HUIT, LONGUEUR 4 X 0,5 M (1,6 PI) INCLUS

UK/EU/US/AU

### LONGUEUR DU BRIN DE SORTIE CC

1,5 m (4,9 pi)

### DIMENSIONS DU TRANSFORMATEUR

149 x 59 x 35 mm / 5,9 x 2,3 x 1,4 po

### ACCESSOIRES INCLUS

2 supports muraux 1 câble d'alimentation en 8 européen de 0,5 m (1,6 pi) de long 1 câble d'alimentation en 8 UK de 0,5 m (1,6 pi) de long 1 câble d'alimentation en 8 AU de 0,5 m (1,6 pi) de long 1 câble d'alimentation en 8 US de 0,5 m (1,6 pi) de long 1 câble haut-parleur de 5 m (16,4 pi) de longueur 1 télécommande (pile incluse : CR2025 3 V, lithium-manganèse) 1 Adaptateur série à 9 broches mâle/mâle

### GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

### CONFORMITÉ

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH

### RÉFÉRENCE DE COMMANDE

SP-1800PBT [SAP:43T3061]

### TÉLÉCOMMANDE DE RECHANGE

SP-1800P RC [SAP: 3940954]

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS

TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

### BLUETOOTH VERSION

4.0

VISION