

TECHCONNECT OWNERS MANUAL



www.visionaudiovisual.com/fr/techconnect-fr/tc2-lt-fr
www.visionaudiovisual.com/fr/techconnect-fr/tc2-fr-fr

MANUEL DE L'UTILISATEUR TECHCONNECT

Nous vous félicitons d'avoir choisi les Vision TECHCONNECT. Afin d'obtenir la meilleure performance possible, assurez-vous de vous conformer aux instructions fournies dans le guide de l'utilisateur.

CONFORMITE

Le produit décrit dans ce guide est en conformité avec les exigences RoHS (directive de l'UE 2002/95/EC), et la WEEE (directive UE 2002/96/EC). Les certificats de validation, rapports SGS y compris, sont disponibles sur demande. Le produit devra être retourné sur le lieu d'achat dès la fin de son utilisation à but de recyclage.

AVERTISSEMENTS



ATTENTION

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'OUVREZ PAS LE PANNEAU ARRIÈRE OU LE CAPOT DE L'APPAREIL. IL NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT QUI PUISSE ÊTRE ENTRETENU PAR L'UTILISATEUR. REPORTEZ-VOUS AUPRÈS D'UN SERVICE DE MAINTENANCE QUALIFIÉ.

 L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de courants élevés dans l'appareil, pouvant constituer un risque d'électrocution en cas de mise en contact avec les composants internes.

 Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans le mode d'emploi concernant la mise en oeuvre et l'entretien de l'appareil.


ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Tous les produits sont conçus et importés dans l'UE par « Vision », une entreprise intégralement détenue par Azlan Logistics Ltd, société enregistrée en Angleterre au numéro 04625566 à l'adresse Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH'



DIAGRAMME BRANCHEMENTS

VGA & Module Minijack Encliquetable:



	MODULE LABEL	TYPE DE SIGNAL	COULEUR CABLE	CONNECTEUR PIN
AUDIO	LE	Gauche	Blanc	
	g	Terre	Déblindé	
	RI	Droite	Rouge	
VGA	R	Rouge	Rouge	1
	Rs	Rouge Terre	Rouge blindé	6
	G	Vert	Vert	2
	Gs	Vert Terre	Vert blindé	7
	B	Bleu	Bleu	3
	Bs	Bleu Terre	Bleu blindé	8
	H	Sync Horizontal	Marron	13
	Syg	Sync Terre	Noir	10+5
	V	Sync Vertical	Jaune	14
	SCL	DDC2B données horloge	Gris	15
	SDA	DDC2B bidirectionnel données Ligne	Blanc	12
	SH	Chassis Terre	Blindé	Chassis blindé

Note: Il n'y a pas de couleur standard pour les câbles de Sync Horizontal et Vertical, ainsi si vous n'utilisez des câbles non inclus dans le Techconnect, vous aurez besoin d'un testeur de continuité afin de déterminer quelle couleur de câble correspond à quel pin sur votre câble.

3-Phono Module:

	MODULE LABEL	SIGNAL TYPE	CABLE LABEL
3-PHONO	LEFT	Gauche	Blanc
	LEFT GND	Gauche Terre	Blanc blindé
	RIGHT	Droit	Rouge
	RIGHT GND	Droit Terre	Rouge blindé
	COMP	Composite Vidéo	Jaune
	COMP GND	Composite Vidéo Terre	Jaune blindé

Remarque: Si vous utilisez le module de remplacement vidéo composante blanche avec du rouge, rouge avec le vert et le jaune avec le bleu.

PROBLEMES EVENTUELS

Si vous avez des problèmes, repérez d'abord si cela provient d'un câble défectueux ou d'un module encliquetable. Par exemple, si la sortie VGA de votre ordinateur de marche pas:

1. Faites le test avec un câble VGA court, de 2 m, entre le projecteur et l'ordinateur, afin de vous assurer de son bon fonctionnement.
2. Découpez une extrémité du dit câble, découvrez les fils et attachez au module Techconnect.

Si l'image est maintenant visible, le problème reside dans votre câble long et vous devez le remplacer. Si le problème persiste, vous avez branché les mauvais câbles dans les mauvaises bornes, ou le module est défectueux.

GARANTIE

Ce produit a une garantie de 2 ans qui prend effet le jour de l'achat. Cette garantie concerne uniquement l'acheteur initial et n'est pas transférable. Afin d'éviter tout doute, l'information référente sera celle du revendeur du lieu d'achat. Si le produit est défectueux à l'arrivée, vous avez 21 jours à partir de la date d'achat pour en avertir le grossiste via votre service audio visuel. La responsabilité du fabricant et du revendeur est limitée au coût de réparation et du remplacement de l'unité sous garantie, excepté la mort ou des dommages (EU85/374/EEC). La garantie vous protège contre :

- Pièces défectueuses, alimentation comprise.
- Dommages à la première sortie d'emballage si vous nous en notifiez en moins de 24 heures suivant l'achat.

Si vous avez un problème avec ce produit, vous devez contacter le revendeur. L'acheteur d'origine est responsable de la livraison du produit au centre de service de réparation.

Nous ferons de notre possible pour vous retourner les unités réparées sous 5 jours ouvrables. Cependant, ceci n'est pas toujours possible auquel cas nous nous engageons à vous la faire parvenir le plus rapidement possible. Conformément à nos engagements WEEE, le fabricant s'engage à, dans la mesure du possible, remplacer la pièce défectueuse plutôt que l'unité dans son intégralité. Cette garantie ne protège pas l'unité contre des défauts causés par abus, mauvaise utilisation, installation incorrecte ou alimentation défectueuse, issus d'un mauvais suivi des conseils dans ce guide.

MENTIONS LEGALES: Parce que nous sommes déterminés à améliorer nos produits, les détails ci-dessus peuvent changer sans avertissement préalable. Ce manuel de l'utilisateur est publié sans garantie, et toutes les améliorations ou des changements à apporter au Manuel utilisateur en raison d'erreurs typographiques, des inexactitudes ou des améliorations aux programmes et / ou de l'équipement, peuvent être faites à tout moment et sans préavis. Ces modifications seront intégrées aux nouvelles éditions du Manuel de l'utilisateur.