

# TECHCONNECT MANUALE DI ISTRUZIONI



[www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-It](http://www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-It)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Laddove necessario, i prodotti Vision sono certificati e conformi a tutti i regolamenti locali noti relativi allo standard di "certificazione CB". Vision si impegna a garantire la completa conformità di tutti i prodotti con tutti gli standard di certificazione applicabili per la vendita nell'Unione Europea e in altri paesi aderenti.

Il prodotto descritto nel presente manuale di istruzioni è conforme alle norme RoHS (direttiva UE 2002/95/CE) e WEEE (direttiva UE 2002/96/CE). Al termine della sua vita utile questo prodotto deve essere riconsegnato nel punto vendita in cui è stato acquistato in modo che venga riciclato.

## AVVERTENZE



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE**  
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di mettere in guardia l'utente sulla presenza, nel contenitore del prodotto, di "tensioni pericolose" non isolate di entità tale da comportare il pericolo di scosse elettriche per le persone.

 Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di richiamare l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione (assistenza tecnica) nell'opuscolo fornito in dotazione con l'apparecchio.

**ATTENZIONE: PER RIDURRE IL PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.**

Tutti i prodotti sono progettati e importati nell'Unione Europea da Vision, società interamente controllata da Azlan Logistics Ltd., registrata in Inghilterra al n. 04625566 con sede legale in Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registrazione WEEE: GD0046SY




**DICHIARAZIONE DI ORIGINE**

Tutti i prodotti Vision sono fabbricati nella Repubblica Popolare Cinese (RPC).

I cavi Techconnect di Vision sono preterminati e inseriti direttamente nei moduli.  
 Gli schemi di cablaggio sono stampati su tutte le scatole quando si acquistano i moduli separatamente.

### SCHEMA DI CABLAGGIO

Modulo VGA e minijack:



	ETICHETTA MODULO	TIPO DI SEGNALE	ETICHETTA CAVO	PIN CONNETTORE
AUDIO	LE	Sinistro	Bianco	
	G	Massa	Schermo	
	RI	Destro	Rosso	
VGA	R	Rosso	Rosso	1
	Rs	Rosso, massa	Rosso, schermo	6
	G	Verde	Verde	2
	Gs	Verde, massa	Verde, schermo	7
	B	Blu	Blu	3
	Bs	Blu, massa	Blu, schermo	8
	H	Sinc. orizzontale	Marrone	13
	Syg	Massa sinc.	Nero	10+5
	V	Sinc. verticale	Giallo	14
	SCL	Data Clock DDC2B	Grigio	15
	SDA	Dati bidirezionali DDC2B	Bianco	12
	SH	Massa telaio	Schermo	Schermo esterno

I cavi H e V non utilizzano colori della guaina uniformi, perciò i cavi non prodotti da Vision possono avere guaine di altri colori. Utilizzare un tester di continuità per determinare quale colore sul cavo corrisponde al pin sul connettore.

Modulo 3-fono:

	ETICHETTA MODULO	TIPO DI SEGNALE	ETICHETTA CAVO
3-FONO	LEFT	Sinistro	Bianco
	LEFT GND	Sinistro, massa	Bianco, schermo
	RIGHT	Destro	Rosso
	RIGHT GND	Destro, massa	Rosso, schermo
	COMP	Video composito	Giallo
	COMP GND	Video composito, massa	Giallo, schermo

Se si utilizza il modulo per video composito sostituire bianco con rosso, rosso con verde e giallo con blu.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il sistema non funziona in modo corretto, consultare le seguenti informazioni. Se il problema persiste, scollegare dalla rete di alimentazione e contattare immediatamente il rivenditore AV.

Problema	Soluzione
Il VGA non funziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare un cavo VGA da 2 m direttamente dal PC al proiettore per essere sicuri che il PC stia emettendo il segnale.</li> <li>• Se funziona correttamente, tagliare un'estremità sullo stesso cavo e collegarla al modulo VGA. Se l'immagine non viene ancora visualizzata, il modulo è difettoso. Se l'immagine viene visualizzata, il cavo lungo è difettoso o collegato in modo non corretto.</li> <li>• In alcuni casi può essere utile scollegare i cavi SDA e SCL.</li> </ul>
Il cavo audio ha due masse ma il modulo ne ha solo una?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unire insieme la massa di sinistra e quella di destra in modo che condividano lo stesso terminale sul modulo</li> </ul>





## **GARANZIA**

Il presente prodotto è coperto da una garanzia return-to-base di 2 anni con decorrenza dalla data di acquisto. Tale garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è cedibile. Onde evitare qualsiasi dubbio, per primo acquirente si intende colui che risulta essere in possesso del prodotto sulla base delle informazioni raccolte presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Se si tratta di un prodotto DOA (dead on arrival), si hanno a disposizione 21 giorni dalla data di acquisto per la notifica al distributore nazionale tramite il rivenditore AV. La responsabilità del produttore e del centro di assistenza indicato è limitata al costo della riparazione e/o della sostituzione dell'unità difettosa in garanzia, fatti salvi i casi di morte o lesione (UE 85/374/CEE). La garanzia copre i seguenti casi:

- Guasto di qualsiasi componente, incluso l'alimentatore.
- Danni riscontrati immediatamente dopo aver rimosso il prodotto dall'imballaggio, se notificati entro 24 ore dall'acquisto.

In caso di problemi con il prodotto contattare il rivenditore AV presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Il primo acquirente risponde della spedizione del prodotto al centro di assistenza indicato dal produttore per la riparazione.

Le unità riparate saranno restituite entro 5 giorni lavorativi o comunque nel più breve tempo possibile. In linea con gli obblighi WEEE, il produttore cercherà di sostituire le parti difettose del prodotto piuttosto che sostituire l'intera unità. La garanzia non si applica in caso di guasti provocati da incuria, uso improprio, installazione errata, alimentazione discontinua o difettosa dovuti al mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale.

*NOTE LEGALI: A causa del nostro impegno per il continuo miglioramento dei nostri prodotti, i dati sopra riportati possono essere modificati senza preavviso. Il presente manuale di istruzioni è pubblicato senza alcuna garanzia ed eventuali miglioramenti o modifiche al manuale dovuti a errori tipografici, informazioni imprecise o aggiornamenti di programmi e/o attrezzature possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni del manuale.*