

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-It

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

W przypadkach, w których to ma zastosowanie, produkty Vision posiadają certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów określonych przez „program certyfikacji CB” i są zgodne ze wszystkimi znanymi przepisami lokalnymi. Firma Vision zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność wszystkich produktów oferowanych w sprzedaży w UE i innych krajach uczestniczących ze wszystkimi stosownymi normami certyfikacji.

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny z dyrektywą RoHS (dyrektywa UE 2002/95/WE) i WEEE (dyrektywa UE 2002/96/WE). Ten produkt należy zwrócić do miejsca zakupu po zakończeniu okresu eksploatacji w celu recyklingu.

OSTRZEŻENIA



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



PRZESTROGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ

PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB PANELU TYLNEGO). WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKOM SERWISOWYM.



Symbol błyskawicy zakończony grotem umieszczony w trójkącie równobocznym ma za zadanie ostrzegać użytkownika, że wewnątrz obudowy urządzenia występuje nieizolowane „niebezpieczne napięcie”, którego wartość może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma za zadanie ostrzegać użytkownika o istnieniu ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (obsługi serwisowej) znajdujących się w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

Wszystkie produkty są produkowane i importowane do krajów Unii Europejskiej przez firmę Vision, która należy do spółki Azlan Logistics Ltd, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 04625566 w Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH Numer rejestracyjny WEEE: GD0046SY



DEKLARACJA POCHODZENIA


Wszystkie produkty firmy Vision są produkowane w Chińskiej Republice Ludowej.

Kable Techconnect firmy Vision są fabrycznie zakończone i można je podłączać bezpośrednio do modułów.

Gdy moduły są kupowane oddzielnie, schematy złączy są wydrukowane na wszystkich opakowaniach.

SCHEMAT ZŁĄCZA

Moduł VGA + minijack:



	ETYKIETA MODUŁU	SYGNAŁ TYP	KABEL ETYKIETA	STYK ZŁĄCZA
AUDIO	LE	Lewy	Biały	
	G	Masa	Ekran	
	RI	Prawy	Czerwony	
VGA	R	Czerwony	Czerwony	1
	Rs	Czerwony, masa	Czerwony, ekran	6
	G	Zielony	Zielony	2
	Gs	Zielony, masa	Zielony, ekran	7
	B	Niebieski	Niebieski	3
	Bs	Niebieski, masa	Niebieski, ekran	8
	H	Synchronizacja pozioma	Brazowy	13
	Syg	Synchronizacja, masa	Czarny	10+5
	V	Synchronizacja pionowa	Żółty	14
	SCL	Synchronizacja danych DDC2B	Szary	15
	SDA	Dwukierunkowa magistrala danych DDC2B	Biały	12
	SH	Obudowa, masa	Ekran	Ekran zewnątrzny

Oznaczenia kolorystyczne kabli H i V nie są jednolite, dlatego kable innych producentów niż Vision mogą mieć powłoki innych kolorów. Użyj testera ciągłości przewodów, aby określić, który kolor na kablu pasuje do danego styku złącza.

Moduł 3-Phono:

	ETYKIETA MODUŁU	TYP SYGNAŁU	ETYKIETA KABLA
3-PHONO	LEFT	Lewy	Biały
	LEFT GND	Lewy, masa	Biały, ekran
	RIGHT	Prawy	Czerwony
	RIGHT GND	Czerwony, masa	Czerwony, ekran
	COMP	Composite Video	Żółty
	COMP GND	Composite Video, masa	Żółty, ekran

Używając modułu do sygnału Component video, zastąp biały czerwonym, czerwony zielonym, a żółty niebieskim.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z następującymi informacjami. Jeśli problem utrzymuje się, odłącz zasilanie i natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu audio-wideo.

Problem	Rozwiązanie
VGA nie działa	<ul style="list-style-type: none"> Podłącz krótki kabel VGA o długości 2 m bezpośrednio z komputera do projektora, aby upewnić się, że komputer wysyła sygnał. Jeżeli połączenie działa prawidłowo, odetnij jedną końcówkę tego samego kabla i podłącz do modułu VGA. Jeżeli obraz nadal nie jest wyświetlany, moduł jest wadliwy. Jeżeli obraz jest wyświetlany, długi kabel jest uszkodzony lub nieprawidłowo zakończony. Czasami pomoc może odłączenie kabli SDA i SCL.
Kabel audio ma dwie masy, ale moduł ma tylko jedną?	<ul style="list-style-type: none"> Skręć ze sobą przewody masowe lewego i prawego kanału, aby w module były podłączone do wspólnego zacisku.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 2-letnią gwarancją typu „Return to Base” (naprawa w punkcie serwisowym) obowiązującą od daty zakupu. Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy i nie podlega cesji. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości tożsamość pierwszego nabywcy jest określana na podstawie danych rejestrowanych przez wyznaczonego dystrybutora w kraju zakupu produktu. Jeśli został dostarczony uszkodzony produkt, w ciągu 21 dni od daty zakupu należy powiadomić dystrybutora za pośrednictwem sprzedawcy sprzętu audio-wideo. Odpowiedzialność producenta i wyznaczonego przez niego dostawcy usług serwisowych jest ograniczona do wysokości kosztu naprawy lub wymiany wadliwego produktu objętego gwarancją, z wyjątkiem przypadków poniesienia przez konsumenta śmierci lub obrażeń ciała (Dyrektywa UE 85/374/EWG). Niniejsza gwarancja chroni nabywcę w zakresie:

- Awarii dowolnych komponentów, włącznie z zasilaczem.
- Uszkodzeń obecnych po pierwszym wyjęciu z opakowania, jeśli zostaną zgłoszone w ciągu 24 godzin od daty zakupu.

W razie wystąpienia problemów z produktem należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu audio-wideo, u którego został on zakupiony. Sprzedawca jest odpowiedzialny za przesłanie produktu do naprawy do wyznaczonego przez producenta centrum serwisowego.

Producent dołoży starań, aby naprawiony produkt został zwrócony w ciągu 5 dni roboczych. W sytuacji gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, produkt zostanie zwrócony w innym, najwcześniejszym możliwym terminie. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami w ramach dyrektywy WEEE producent dąży do wymiany uszkodzonych części produktu, a nie do wymiany całego urządzenia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, niewłaściwej obsługi lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także wskutek uszkodzonego źródła zasilania. Przyczyną takich wad może być nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Ponieważ stale dążymy do ulepszania naszych produktów, powyższe szczegóły mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza Instrukcja obsługi jest publikowana bez gwarancji, a wszelkie poprawki lub zmiany w Instrukcji obsługi podyktowane błędami typograficznymi, niedokładnością informacji lub udoskonaleniem oprogramowania i/lub sprzętu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany takie zostaną włączone do nowych wydań Instrukcji obsługi.