

MANUAL DO UTILIZADOR DO TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-It

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda na UE e noutros países participantes.

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS (Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado.

AVISOS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS NO INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.



O símbolo de um raio com uma flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico em pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE.

Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD0046SY



DECLARAÇÃO DE ORIGEM


Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC).

Os terminais dos cabos Techconnect da Vision são feitos em fábrica e ligam-se diretamente aos módulos.

São impressos diagramas da instalação de cabos em todas as caixas quando os módulos são comprados individualmente.

DIAGRAMA DA INSTALAÇÃO DE CABOS

Módulo de VGA e Mini-ficha:



	ETIQUETA DO MÓDULO	TIPO DE SINAL	ETIQUETA DO CABO	PIN DO CONECTOR
ÁUDIO	LE	Esquerda	Branco	
	G	Terra	Revestimento	
	RI	Direita	Vermelho	
VGA	R	Vermelho	Vermelho	1
	Rs	Ligação de Terra Vermelho	Revestimento Vermelho	6
	G	Verde	Verde	2
	Gs	Ligação de Terra Verde	Revestimento Verde	7
	B	Azul	Azul	3
	Bs	Ligação de Terra Azul	Revestimento Azul	8
	H	Sincronização Horizontal	Castanho	13
	Syg	Ligação de Terra Sincronização	Preto	10+5
	V	Sincronização Vertical	Amarelo	14
	SCL	Relógio de dados DDC2B	Cinzento	15
	SDA	Dados bidirecionais DDC2B	Branco	12
	SH	Ligação de Terra da Estrutura	Revestimento	Revestimento exterior

As cores de revestimento dos cabos H e V não são consistentes, pelo que os cabos não fabricados pela Vision poderão ter outras cores. Utilize um aparelho de teste de continuidade para determinar que cor do cabo corresponde ao pino no conector.

Módulo de 3 fones:

	ETIQUETA DO MÓDULO	TIPO DE SINAL	ETIQUETA DO CABO
3 CANAIS	LEFT	Esquerda	Branco
	LEFT GND	Ligação de Terra Esquerda	Revestimento Branco
	RIGHT	Direita	Vermelho
	RIGHT GND	Ligação de Terra Direita	Revestimento Vermelho
	COMP	Vídeo Composto	Amarelo
	COMP GND	Ligação de Terra de Vídeo Composto	Revestimento Amarelo

Se usar o módulo para vídeo composto, substituir branco por vermelho, vermelho por verde e amarelo por azul.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema não estiver a funcionar corretamente, consulte a informação que se segue. Se o problema persistir, desligue-o da corrente e contacte o revendedor do aparelho de AV imediatamente.

Problema	Solução
O VGA não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Ligue um cabo VGA curto de 2 metros diretamente do computador ao projetor para se certificar de que o primeiro está a enviar sinais. Se estiver a funcionar corretamente, corte uma ponta do mesmo cabo e ligue-a ao módulo VGA. Se a imagem continuar a não ser exibida, o módulo está com uma anomalia. Se a imagem for exibida, é o cabo longo que tem um problema ou está mal instalado. Por vezes, desligar os cabos SDA e SCL pode ajudar.

O cabo de áudio tem duas ligações de terra, mas o módulo tem apenas uma?

- Junte e torça a ligação de terra direita e esquerda para que partilhem o mesmo terminal do módulo.

GARANTIA

Este produto inclui uma garantia de "regresso à base" de 2 anos, efetiva desde a data de compra. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível. Para evitar dúvidas, a definição do comprador será retirada da informação detida pelo distribuidor nacional designado no ponto de venda. Se o produto estiver completamente inoperacional no momento da chegada, dispõe de 21 dias desde a data de compra para notificar o distribuidor nacional através do revendedor do seu aparelho de AV. A responsabilidade do fabricante e da empresa de assistência designada está limitada ao custo de reparação e/ou substituição do aparelho anómalo, de acordo com a garantia, exeto no caso de morte ou ferimentos (EU85/374/EEC). Esta garantia protege-o contra o seguinte:

- Falha de qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação.
- Danos detetados quando o produto é inicialmente retirado da embalagem, se comunicados no prazo de 24 horas após a compra.

Se considerar que tem um problema com o produto, deve contactar o revendedor de AV ao qual efetuou a compra do aparelho. O comprador original é responsável pelo envio do produto para o centro de assistência designado pelo fabricante para reparação.

Tentaremos efetuar a devolução dos aparelhos reparados no prazo de 5 dias úteis, mas isso poderá nem sempre ser possível, pelo que, nessas alturas, será entregue assim que possível. Em sintonia com os nossos compromissos WEEE, o fabricante procurará substituir as peças anómalas do produto em vez de substituir toda a unidade. Esta garantia não protege este produto contra anomalias causadas por utilização excessiva, má utilização, instalação incorreta, alimentação elétrica instável ou deficiente, que possam ser causadas pelo não cumprimento das indicações fornecidas neste manual.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os detalhes acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados no Manual do Utilizador, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual do Utilizador.