

Amplificador integrado de 2 x 90 W (PICO)

HDMI - 2 entradas, 1 saída

1 entrada de minificha

Entrada Bluetooth (pode ser renomeado e o pin pode ser definido)

Inclui um telecomando

RS-232

Entrada HDMI ARC (permite ao ecrã controlar o volume)



Vamos ouvir tudo alto e bom som? A barra de som SB-1900P transmite um som de qualidade extraordinária! A estrutura tem um acabamento preto mate, que realça qualquer instalação audiovisual em salas de reunião, salas de administração e salas de conferências.

Mudar o nome do Bluetooth

Definir qualquer nome do Bluetooth e o Pin. Utilizar software para computador, para carregar um ficheiro de configuração para uma pen USB. Inserir na barra de som e arrancar.

Vários conectores HDMI

Duas entradas HDMI e uma saída HDMI facilitam a ligação a outros dispositivos.

HDMI ARC

Se um dispositivo estiver ligado à entrada ARC, na barra de som, o telecomando do monitor controlará o volume da barra de som.

Entrada analógica

A entrada de minificha de nível de linha estéreo é adequada para as fontes analógicas normais.

Controlo RS-232

Para uma integração profissional, inclui controlo RS-232 através da porta USB.

Modo de espera automático

Pode escolher entre utilizar a configuração padrão do modo de espera automático para economizar energia ou manter premido o VOL+ para desativar o modo de espera automático.

Suportes para pendurar

Inclui também um conjunto de suportes, para pendurar a barra de som por baixo do ecrã plano. O altifalante está também equipado com pés de borracha, caso seja necessário colocá-lo numa prateleira, além de entalhes para pendurar na parede.

Ciclo de alimentação

Se a fonte de alimentação for desligada e ligada, a SB-1900P voltará a ligar automaticamente e retomará as definições anteriores.

Telecomando

Inclui um telecomando.

DIMENSÕES DO PRODUTO

800 x 90 x 62 mm (largura x profundidade x altura)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

1055 x 155 x 105 mm

PESO DO PRODUTO

2,1 kg

PESO EMBALADO

3,6 kg

MATERIAL DE FABRICO

plástico ABS

COR

Preto

SAÍDA DO AMPLIFICADOR

2 x 90 W (PICO) / 2 x 50 W (RMS)

CONTROLADORES

4

IMPEDÂNCIA DO CONTROLADOR

4 Ohm

ENTRADA 1

entrada auxiliar (3,5 mm) Sensibilidade da entrada: 700 mV

ENTRADA 2

HDMI (2 entradas, 1 saída)

DISTORÇÃO HARMÓNICA TOTAL

1% (1 kHz, 1 W)

USB-A

para renomear o Bluetooth e o controlo RS-232

PORMENORES TÉCNICOS: IMPEDÂNCIA DE ALTIFALANTE

8 Ohm

SENSIBILIDADE

91 dB (1 W / 1 m)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

(-3dB) 70 Hz-20 kHz

CONSUMO DE ENERGIA

30 W (<0,5 W em modo de espera)

BLUETOOTH

V4.2

PORMENORES TÉCNICOS: POTÊNCIA MÁXIMA TRANSMITIDA

<5 dBm

PORMENORES TÉCNICOS: BANDAS DE FREQUÊNCIA

2402 - 2480 MHz

ENTRADA DE CORRENTE

CC 20 V / 3 A

TELECOMANDO

Distância: 6 m Ângulo: 30° Tipo de bateria: CR 2025

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1 telecomando 2 tiras de montagem em L, para pendurar a barra de som por baixo do ecrã plano 1 cabo adaptador de série USB-A para 9 pinos, Preto 4 cabos de alimentação de 1,5 m, com conector C7/C8 (conector de ângulo reto: inglês/europeu/americano; conector normal: australiano), Preto

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação externa 100-240 V 50/60 Hz CA – 21 Volt / 3 A. Comprimento do cabo de CC: 1,2 m. Dimensões do transformador: 175 x 81 x 49 mm

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

TELECOMANDO INDEPENDENTE

SB-1900P RC [EU SAP: 4873590 / US SAP: a definir]