



30 W Aktiv Soundbar

SB-800P EU SAP: 3872395 US SAP: 12928301

vav.link/da/sb-800p

Indbygget 2 x 15 watt (RMS) forstærker
Referenceniveau-indgange eller højttalerniveauindgange
Vægbeslag og fladskærmsbeslag medfølger

****ERSTATTET AF [SB-900P](#)****

Visions SB-800P Soundbar er en simpel måde at tilføre kvalitetslyd til professionelle fladskærme, der ikke har indbygget højttalere. Det attraktive kabinet forbedrer enhver lydvisuel installation i mødelokaler, bestyrelseslokaler og konferencerum.



Mobil lyd

Hvis brugere skal kunne flytte deres interaktive fladskærme til forskellige rum, er Visions soundbar det perfekte valg. Soundbaren kan hænge under fladskærmen fastgjort til fladskærmens beslag på de samme punkter, som fladskærmen bruger.

4-vejs

To 3,5" bashøjttalere bliver fuldendt af to diskant-højttalere. Et overgangskredsløb deler frekvensspektret på tværs af fire drivere for at maksimere effekten.

Lydstyrkeregulering

Lydstyrkeknappen sidder under højttaleren. Hvis du drejer mod uret, slukker du for højttalerne. Bemærk: Der medfølger ikke en fjernbetjening.

Vægbeslag

Hvis fladskærmen er vægmonteret, medfølger der et vægbeslag, der fastgør soundbaren tæt på væggen.

Ophængningsbeslag

Et sæt med 700 mm (27,6") beslag medfølger også og hænger soundbaren under fladskærmen.

Højttalerindgang

Lige som du kan tilslutte en hvilken som helst referenceniveau-enhed til SB-800P – som f.eks. din telefon – kan du vælge at omgå den interne forstærker og bruge soundbaren som passive højttalere. Nogle fladskærme har en indbygget forstærker, så denne fremgangsmåde giver dig mulighed for at bruge fladskærmen eksternt til at justere lydstyrken.

ABS-kabinet

Der er anvendt et tungt plastmateriale til kabinettet, hvilket giver et kabinet med smukke kurver og et stift akustisk kammer til lyd med lav forvrængning.

To sammenlagte referenceniveau-indgange

Indgangspanelet tilbyder minijack og 2-phono (RCA) referenceniveau-indgange, som er kombineret ved indgangsfasen, hvilket betyder, at der ikke er en knap til valg af indgang. Når begge indgange bruges, er det særligt vigtigt, at alle kilde- og skærmenheder i systemet får strøm fra den samme strømkilde, ellers opstår der brummen.

VISION

MANUAL

Dims

EN PDF 786.04 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_dims.pdf

Manual

DA PDF 817.61 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_manual_dk.pdf

Manual

EN PDF 457.25 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_manual_en.pdf

CAD

CAD

ZIP 1.56 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/cad/SB-800P.zip>

CAD

VND.DWG 1.66 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P.dwg>

IMAGE

Ont

PNG 320.80 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_front.png

Ont angle

PNG 440.27 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_front_angle.png

Inputs

PNG 271.46 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_inputs.png

Rear angle

PNG 124.96 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_rear_angle.png

Under

PNG 459.67 KB

files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_under.png

Product Images

ZIP 1.46 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P.zip>

Front

PNG 320.80 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_front.png

Inputs

PNG 271.46 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_inputs.png

Rear angle

PNG 124.96 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_rear_angle.png

Front angle

PNG 440.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_front_angle.png

Under

PNG 459.67 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_under.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL

756 x 75 x 99mm / 29,8" x 2,9" x 3,9" (bredde x dybde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

870 x 92 x 135 mm / 34" x 3,6" x 5,3"

PRODUKTVÆGT

2 kg / 4,4 lb

VÆGT MED EMBALLAGE

2,7 kg / 5,9 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS-plast

FARVE

Sort

FORSTÆRKERUDGANG

2 x 15 watt (RMS)

BASHØJTTALER

2 x 3,5"

DISKANTHØJTTALER

2 x 0,5"

INDGANG 1

Minijack (3,5 mm)

INDGANG 2

2-Phono (RCA) (indgangene er lagt sammen)

HØJTTALERINDGANG (FRA FLADSKÆRM, HVIS DEN HAR EN INTERN FORSTÆRKER)

Aftagelig phoenix-type

UDGANGSIMPEDANS

8 ohm

FØLSOMHED

88 dB (1W/1m)

FREKVENSRESPONS

120 Hz – 20 kHz

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x vægbeslag 2 x 700 mm monteringslister – til at hænge soundbaren under fladskærmen

Bemærk: Der medfølger ikke indgangskabler

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 18 volt/1 A

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET

MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK

Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

4 m

TRANSFORMERENS MÅL

75 x 38 x 50mm / 3" x 1.5" x 2" (højde x bredde x dybde) inkl. spidser

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

SB-800P

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)

TC2 P18V1A

VISION