



# 30 W Actieve Soundbar

SB-800P EU SAP: 3872395 US SAP: 12928301

[vav.link/nl/sb-800p](http://vav.link/nl/sb-800p)

Geïntegreerde 2 x 15 Watt (RMS) versterker  
Lijningangen of luidsprekeringsangen  
Wandbeugels en flat-panelbeugels inbegrepen

**\*\*VERVANGEN DOOR [SB-900P](#)\*\***

Met de SB-800P Soundbar van Vision kunt u op eenvoudige wijze professionele flat-panelschermen zonder ingebouwde luidsprekers voorzien van kwaliteitsaudio. De aantrekkelijke behuizing is een aanwinst voor elke audiovisuele installatie in vergaderruimtes, bestuurskamers en conferentieruimtes.



## Mobiele audio

Als gebruikers hun interactieve flat-panelscherm tussen verschillende ruimtes moeten kunnen verplaatsen, is de soundbar van Vision de ideale keuze. De soundbar kan onder de flat-panel worden opgehangen en aan de vloerstandaard van de flat-panel worden bevestigd op dezelfde punten die de flat-panel gebruikt.

## 4-weg

Twee 3,5" woofers worden aangevuld met twee tweeters. Een cross-overcircuit verdeelt het frequentiespectrum tussen vier drivers voor maximale efficiency.

## Volumeregeling

De volumeknop bevindt zich onder de luidspreker. Door de knop tegen de klok in te draaien, schakelt de stroom uit. Opmerking: er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.

## Wandbeugel

Voor bevestiging van de flat-panel aan de muur wordt een wandbeugel meegeleverd waarmee de soundbar dicht tegen de muur wordt bevestigd.

## Ophangbeugels

Tevens wordt een set van 700 mm (27,6") beugels meegeleverd om de soundbar onder de flat-panel op te hangen.

## Luidsprekeringsangen

U kunt op de SB-800P elk apparaat met een lijningang, zoals uw telefoon, aansluiten. U hebt ook de mogelijkheid de interne versterker te passeren en de soundbar als passieve luidspreker te gebruiken. Omdat sommige flat-panels een ingebouwde versterker hebben, kunt u op deze manier de afstandsbediening van de flat-panel gebruiken om het volume te regelen.

## ABS-behuizing

Voor de behuizing is hoogwaardig kunststof gebruikt, waardoor deze prachtige rondingen heeft en een stevige akoestische kamer voor een geluid met weinig vervorming.

## Twee samengevoegde lijningangen

Tijdens de invoerfase worden de ministekker en 2-phono (RCA) lijningangen op het ingangenpaneel gecombineerd, zodat er geen aparte knop nodig is voor het selecteren van de verschillende ingangen. Bij gebruik van beide ingangen is het belangrijk dat alle bron- en weergaveapparatuur in het systeem wordt gevoed via dezelfde stroomnetadapter, anders treedt er aardingszoem op.

**VISION**

## MANUAL

Dims

**EN PDF 786.04 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P\\_dims.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_dims.pdf)

Manual

**EN PDF 457.25 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P\\_manual\\_en.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_manual_en.pdf)

Manual

**NL PDF 814.72 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P\\_manual\\_nl.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P_manual_nl.pdf)

## CAD

CAD

**ZIP 1.56 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/cad/SB-800P.zip>

CAD

**VND.DWG 1.66 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/manuals/SB-800P.dwg>

## IMAGE

Ont

**PNG 320.80 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_front.png)

Ont angle

**PNG 440.27 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P\\_front\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_front_angle.png)

Inputs

**PNG 271.46 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P\\_inputs.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_inputs.png)

Rear angle

**PNG 124.96 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P\\_rear\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_rear_angle.png)

Under

**PNG 459.67 KB**

[files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P\\_under.png](files.visionaudiovisual.com/images/products/SB-800P/SB-800P_under.png)

Product Images

**ZIP 1.46 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P.zip>

Front

**PNG 320.80 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_front.png)

Inputs

**PNG 271.46 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P\\_inputs.png](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_inputs.png)

Rear angle

**PNG 124.96 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P\\_rear\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_rear_angle.png)

Front angle

**PNG 440.27 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P\\_front\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_front_angle.png)

Under

**PNG 459.67 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P\\_under.png](files.visionaudiovisual.com/products/SB-800P/images/SB-800P_under.png)

## SPECIFICATIONS

### AFMETINGEN PRODUCT

756 x 75 x 99 mm / 29,8 x 2,9 x 3,9" (breedte x diepte x hoogte)

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

870 x 92 x 135 mm / 34 x 3,6 x 5,3"

### GEWICHT PRODUCT

2 kg / 4,4 lbs

### GEWICHT MET VERPAKKING

2,7 kg / 5,9 lbs

### CONSTRUCTIEMATERIAAL

ABS-kunststof

### KLEUR

Zwart

### UITGANG VERSTERKER

2 x 15 Watt (RMS)

### WOOFER

2 x 3,5"

### TWEETER

2 x 0,5"

### INGANG 1

Ministekker (3,5 mm)

### INGANG 2

2-phono (RCA) (ingangen worden samengevoegd)

### LUIDSPREKERINGANG (VAN FLAT-PANEL ALS DEZE EEN INGEBOUWDE VERSTERKER HEEFT)

Verwijderbaar phoenix-type

### UITGANGSIMPEDANTIE

8 Ohm

### GEVOELIGHEID

88 dB (1 W/1 m)

### FREQUENTIERESPONS

120Hz-20kHz

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 wandbeugel 2 x 700 mm montagestrips – om de soundbar op te hangen onder de flat-panel

NB: exclusief ingangskabels

### VOEDING

100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 18 volt / 1 amp

### TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD

### BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS

VK/EU/VS/AU

### LENGTE STROOMSNOER

4 m

### AFMETINGEN TRANSFORMATOR

75 x 38 x 50 mm / 3" x 1,5" x 2" (hoogte x breedte x diepte) inclusief stekkers

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### CONFORM

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

### ONDERDEELCODE

SB-800P

### RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)

TC2 P18V1A



VISION