



Pair 60w Active Loudspeakers

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

vav.link/nl/sp-1800pbt

Geïntegreerde analoge versterker van 2 x 30 Watt (RMS)

Twee ingangen, IR-afstandsbediening meegeleverd

RS-232-bediening

Bluetooth-ingang

Deze premium luidsprekers in boekenplankmodel van Vision zijn speciaal vervaardigd voor audiovisuele presentatieomgevingen, zoals klaslokalen en vergaderruimten, maar ook bars en restaurants. Ze zijn eenvoudig te installeren en klinken geweldig!



Seriële bediening

RS-232-bediening houdt in dat de SP-1800P kan worden bediend door een regelsysteem als Crestron of AMX, of met Techconnect Control, ook van Vision.

Automatische stand-by

Functie automatische stand-by voor de SP-1800P die stroom bespaart. Deze functie kan worden uitgeschakeld via de afstandsbediening of een regelsysteem.



Afstandsbediening

De IR-afstandsbediening beschikt over een scala aan opties, waaronder instellingen voor bas en treble.

Basreflex

Een basreflexpoort verbetert de respons van de woofer voor de lagere frequenties en de faseverdraaide luchtverplaatsing vanaf de achterkant van de woofer naar de voorkant versterkt de bas nog meer.



5,25" woofer

Ze zijn 240 mm hoog en voorzien van een 5,25" woofer; het meest populaire formaat voor in klaslokalen, vergaderruimten en directiekamers.

Horizontale C-beugel

Met de verstelbare beugels kan de installateur de luidspreker 30° naar boven of beneden kantelen. Of laat de beugels voor wat ze zijn en plaats de luidsprekers op een plank.



Robuuste cover

De dikke, metalen cover beschermt de drivers tegen fysieke interferentie.

Groots geluid

Deze luidsprekers zijn uitgerust met drie drivers: een woofer, een squawker en een tweeter. Een driver met groot frequentiebereik levert altijd in op kwaliteit. Dus door het geluidsbereik in drieën te delen heeft elke driver een kleiner frequentiebereik waardoor er minder vervorming optreedt en het geluid zuiverder is.

Geheugen

Wanneer de SP-1800P wordt aangesloten op het stroomnet springt hij automatisch aan en onthoudt de laatste ingangs- en volume-instellingen. Door de stroom in te schakelen, worden de luidsprekers weer automatisch geactiveerd.

Bluetooth


Maak draadloos verbinding vanaf uw telefoon of laptop. De luidsprekers kunnen automatisch van lijningang wisselen wanneer Bluetooth wordt gekoppeld (als de gebruiker dit instelt).

Naam Bluetooth wijzigen

Maak verbinding met een pc via USB om de pincode te wijzigen en in te stellen.

Summed Inputs

The two inputs are summed to avoid the need to switch.



VISION

MANUAL

Manual en v2

EN PDF 2.40 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_en_v2.pdf

Manual nl

NL PDF 1.68 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_nl.pdf

CAD

CAD

ZIP 276.80 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800Pzip>

CAD

VND.DWG 329.01 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800Pdwg>

SOFTWARE

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

X-DOSEXEC 30.42 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.exe

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

ZIP 30.37 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 8.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/images/SP-1800Pzip>

Product Images

PNG 2.32 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800PBTpng>

Serial rear

PNG 1.14 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear.png

Serial rear angle

PNG 948.39 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear_angle.png

Front

PNG 2.44 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front.png

Front angle

PNG 1.37 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_angle.png

Dims

PNG 19.28 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_dims.png

Frequency response

JPEG 318.33 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_frequency_response.jpg

Front elevation dims

PNG 9.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_elevation_dims.png

Remote 1

PNG 67.95 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/CS_1800P_remote_1.png

Menu

PNG 0.99 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_menu.png

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT

244 x 180 x 174 mm / 9,61" x 7,1" x 6,85" (lengte x breedte x diepte voor iedere luidspreker)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

465 x 205 x 270 mm / 18,3" x 8,1" x 10,63"

GEWICHT PRODUCT

4,78 kg / 10,54 lb (per set)

GEWICHT MET VERPAKKING

5,25 kg / 11,57 lbs (per set)

CONSTRUCTIEMATERIAAL

ABS

KLEUR

Wit

UITGANG VERSTERKER

2 x 30 Watt (RMS)

WOOFER

5,25"

TWEETER

0,5" + Piezo 1"

INGANG 1

Ministekker (3,5 mm)

INGANG 2

2-phono (RCA)

LUIDSPREKERUITGANG

Verwijderbaar phoenix-type

LUIDSPREKERINGANG (OP SLAVE)

Niet-geïsoleerd om in te schroeven

UITGANGSIMPEDANTIE

4 Ohm

GEVOELIGHEID

85 dB (1 W/1 m)

FREQUENTIERESPONS

50Hz-20kHz

STROOMVERBRUIK

≤ 100 w

VOEDING

100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 16 volt / 5,4 amp

TRANSFORMATOR IN LAPTOPSTIJL

INCLUSIEF 4X TWEEPOLIG EUROPEES STROOMSNOER MET 8-VORMIGE STEKKER VAN 0,5 M (1,6 FT)

VK/EU/VS/AU

LENGTE STROOMSNOER

1,5 m (4,9 ft)

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

149 x 59 x 35 mm / 5,9" x 2,3" x 1,4"

MEEGELIVERDE ACCESSOIRES

2 wandbeugels 1 x voedingskabel Europa 8-vormig van 0,5 m (1,6) 1 x voedingskabel VK 8-vormig van 0,5 m (1,6) 1 x voedingskabel AU 8-vormig van 0,5 m (1,6) 1 x voedingskabel VS 8-vormig van 0,5 m (1,6) 1 x luidsprekerkabel 5 m (16,4) lang 1 x afstandsbediening (inclusief batterij: CR2025 3V Li-Mn) 1 x 9-pins seriële adapter mannelijk/mannelijk

GARANTIE

Levenslang retourneren

CONFORM

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH

ONDERDEELCODE

SP-1800PBT [SAP:4313061]

RESERVE AFSTANDBEDIENING

SP-1800P RC [SAP: 3940954]

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)

TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

BLUETOOTH VERSION

4.0

VISION