

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
Telecomando por IV incluído



Ao utilizar a tecnologia de chip do amplificador digital de baixa impedância mais recente, o novo módulo Techconnect Amp garante uma incrível potência de 2 x 25 W RMS (a 8 Ohm), mas cabe no espaço de um módulo Techconnect de espaço duplo. Adequado para espaços de reuniões, museus e salas para apresentações.

Entrada no painel dianteiro

Existem duas entradas na parte traseira com conectores phoenix amovíveis, mas a entrada 1 também está duplicada no painel dianteiro com uma entrada minijack, para maior comodidade. Esta entrada "seminormalizada" desliga o terminal traseiro quando está a ser usada.

Amplificador de Classe D

Os amplificadores digitais só consomem energia quando estão em utilização; assim, mesmo com o volume no máximo, estão efetivamente desligados, a menos que estejam a receber sinal de entrada. Os amplificadores digitais também têm a vantagem de funcionar sem aquecerem, pelo que não é necessário um dissipador de calor volumoso.

Potência para quatro altifalantes

Não se deixe enganar pelo tamanho: o Techconnect Amp pode gerar uma carga de 4 Ohm, o que lhe permite alimentar até quatro altifalantes de 8 Ohm (ou dois altifalantes de 4 Ohm).

Memória predefinida

Por predefinição, quando a alimentação é ativada, o Techconnect Amp liga-se e retoma as definições mais recentes. Para aplicações de hotelaria – por exemplo, em quartos de hotéis –, pode ser definido para voltar a uma entrada e um nível predefinidos sempre que for ligado.

Botão tátil

A interface de controlo simples e clara torna o produto fácil de usar; para ligar e desligar, prima o botão continuamente. Para alterar a entrada, prima brevemente o botão.

Telecomando

Está incluído um telecomando e os recetores de IV estão posicionados nas partes dianteira e traseira, para integração com um sistema de controlo como o Techconnect Control. Nota: este amplificador não permite controlo de tom. Os telecomandos independentes da Vision têm botões de tom, mas não são compatíveis com este produto.

Fácil de instalar e desinstalar

Um módulo robusto que é fácil de instalar ou de retirar e de desligar a partir da parte dianteira. Os conectores phoenix amovíveis permitem a desinstalação muito fácil pelos utilizadores finais, se necessário, mesmo que não sejam técnicos.

Cabos incluídos

Estão incluídos um cabo para altifalante e cabos de entrada curtos, para ligação à parte traseira dos módulos de entrada adjacentes no Techconnect.

Seguro

Ideal para quando não dispõe de mobiliário onde apoiar o amplificador e, por ser montado na parede, é um alvo menos óbvio para roubo.

Sempre à mão

Pode ser posicionado em qualquer lugar da sala, tornando-o perfeito para salas de formação, salas de direção e salas de aula.

Família Techconnect integrada

Inclui uma caixa de derivação para ficha simples e um caixilho ou, em alternativa, pode montá-lo num caixilho para ficha dupla com outros módulos Techconnect.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO MÓDULO DO AMPLIFICADOR

42 x 64 x 36mm

DIMENSÕES DA CAIXA DE DERIVAÇÃO

86 x 86 x 45mm

DIMENSÕES DO CAIXILHO

86 x 86 x 8mm

DIMENSÕES DA CAIXA

240 x 205 x 63mm

PESO DO AMPLIFICADOR

63 gramas

PESO EMBALADO

1,1kg

COR

branco

ENTRADAS

2 entradas estéreo através de conectores phoenix amovíveis

2 X 25 W A 8 OHM

DISTORÇÃO HARMÓNICA TOTAL

igual ou inferior a 1% (20 Hz ~ 22 kHz)

FREQUÊNCIA DE RESPOSTA (ENTRADA DE LINHA)

80 Hz ~ 22 kHz (± 2 dB)

RAZÃO SINAL/RUÍDO (ENTRADA DE LINHA)

igual ou superior a 98 dB (peso A)

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ENTRADA/IMPEDÂNCIA

entrada de linha 500 mV / 50 k Ω

CONSUMO DE ENERGIA (CONDIÇÃO NOMINAL)

igual ou inferior a 50 W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1 caixa de derivação para ficha simples 1 caixilho para ficha simples
2 cabos de entrada de 150 mm 2 cabos para altifalante não blindados, 5 m de comprimento 1 telecomando com pilhas

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação externa: 15 V / 4 A

TRANSFORMADOR TIPO PORTÁTIL

INCLUI 4 CABOS DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 DE 0,5 M

modelos inglês/europeu/americano/australiano

COMPRIMENTO DO CABO DE CC

4 m

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR

108 x 50 x 33mm

GARANTIA

Vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, REEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

REFERÊNCIA PARA PEDIDO EM CONJUNTO COM OS ALTIFALANTES DE PAREDE

TC3-AMP+SP-1800 [EU SAP: 3692237 / US SAP: 70017401]

REFERÊNCIA PARA PEDIDO EM CONJUNTO COM OS ALTIFALANTES DE TETO

TC3-AMP+CS-1900 [EU SAP: 5356158 / US SAP:]

TELECOMANDO POR IV INDEPENDENTE

TC3-AMP RC [EU SAP: 3940956 / US SAP: 12939500]

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE (PSU)

TC2 P15V4A [EU SAP:3271428 / US SAP: 13445524]

