

Ekstremt lille 2 x 25 W (RMS) ved 8 ohm Digital Amp
2 x stereoudgange (Indgang 1 fordoblet på for- og bagsiden)
IR-fjernbetjening inkluderet
Par af 5,25" højttalere inkluderet



Techconnect Amp-modulet anvender en lavimpedans digital forstærkerchip, hvilket gør det i stand til at levere kraftfulde 2 x 25 watt RMS (ved 8 ohm), mens det bekvemt passer ind i rummet for en dobbelt Techconnect-module.

Dette gør det perfekt til mødelokaler, klasseværelser, museer og præsentationssuiter, hvor pladsen er begrænset, men høj kvalitet af lyd er essentiel.

Frontpanelindgang

To indgange er trådført til bagsiden med aftagelige phoenix-stik. Derudover er Input 1 kopieret på frontpanelet ved hjælp af en minijack-stik for ekstra bekvemmelighed. Denne "halv-normallede" indgang afbryder automatisk bagterminalen, når den er i brug, hvilket giver en brugervenlig og alsidig opsætning.

D-Klasse Forstærker

Digitale forstærkere er energieffektive, da de forbruger minimal strøm, når de ikke forstærker lydssignaler. Selv når de kører ved fuld volumen, hvis der ikke er noget inputsignal, forbliver de effektivt i en "slukket" tilstand. Derudover genererer digitale forstærkere mindre varme, hvilket eliminerer behovet for store kølelegemer, som ofte findes i traditionelle analoge forstærkere.

Højttalere inkluderet

TC3-AMP "plus" versionen leveres med et par vægmonterede højttalere inkluderet i samme karton. Disse højttalere anvender en fuldtone 5,25" driver, hvilket sikrer klar og skarp lydforstærkning. Desuden er de vurderet som IP44, hvilket gør dem vandafvisende og velegnede til forskellige miljøer.

Forudindstillet hukommelse

Når strømmen aktiveres, tænder Techconnect Amp automatisk og genoptager de seneste indstillinger som standardadfærd. Dog kan den konfigureres til at vende tilbage til en forudindstillet indgang og niveau hver gang den tændes, især i hospitality-applikationer som hotelværelser. Denne funktion sikrer en ensartet og tilpasset oplevelse for brugere i hospitality-miljøer.

Taktil Drejeknap

Produktet har en brugervenlig og enkel betjeningsgrænseflade, der gør det nemt at betjene. Et langt tryk på knappen tænder og slukker enheden problemfrit. Derudover giver et kort tryk brugeren mulighed for at ændre indgangen. Denne intuitive design sikrer en problemfri brugeroplevelse.

Fjernbetjening

Pakken indeholder en fjernbetjening, og IR-modtagere er bekvemt placeret på forsiden og bagsiden for problemfri integration med et kontrolsystem som Techconnect Control. Bemærk, at denne forstærker ikke har tonekontrollfunktioner.

Let at Installere og Afinstallere

Modulet er designet til at være robust, men samtidig let at installere eller fjerne, og det kan nemt afmonteres fra forsiden. Med aftagelige phoenix-stik kan selv ikke-tekniske slutbrugere afinstallere det, når det er nødvendigt.

Kabler Inkluderet

Pakken leveres med højttalerkabler inkluderet samt korte indgangskabler til nem tilslutning til bagsiden af tilstødende indgangsmoduler på Techconnect-systemet.

Sikker

Da den er vægmonteret, bliver den mindre iøjnefaldende og mindre modtagelig for tyveri, da den er sikkert fastgjort til væggen. Dette gør det til en praktisk og sikker løsning til forskellige miljøer.

Tæt ved Hånden

Med mulighed for at positionere den hvor som helst i rummet er dette produkt et ideelt valg til træningslokaler, mødelokaler og klasseværelser.

Integreret Techconnect-familie

Pakken indeholder en enkeltgangs bagboks og omramme til montering. Alternativt har du mulighed for at montere den i en dobbeltgangs omramme sammen med andre Techconnect-moduler, hvilket giver fleksibilitet til at tilpasse din installationsopsætning.

SPECIFIKATIONER

MÅL PÅ FORSTÆRKERMODUL

42 x 64 x 36mm

MÅL PÅ BAGBOKS

86 x 86 x 45mm

MÅL PÅ SURROUND

86 x 86 x 8mm

PAKKESTØRRELSE

430 x 272 x 263 mm

FORSTÆRKERENS VÆGT

63 gram

VÆGT MED EMBALLAGE

5,0 kg

FARVE

hvid

INDGANGE

2 x Stereoindgange via aftagelige phoenix-stik En indgang er dupliseret med en minijack på frontpanelet

AMP EFFEKTOVERFØRSEL

2 X 25 W VED 8 OHM

AMP SAMLET HARMONISK FORVRÆNGLING

mindre end eller lig med 1 % (20 Hz~22 kHz)

AMP FREKVENSRSPONS (LINE IN)

80 Hz~22 kHz (± 2 dB)

AMP SIGNAL TIL STØJFORHOLD (LINE IN)

mere end eller lig med 98 dB (A-vægtet)

AMP BEDØMMELSE INPUT NIVEAU/IMPEDANS

Indgang 500 mV /50k Ω

STRØMFORBRUG (SPÆNDINGSBETINGELSER)

mindre end eller lig med 50 W

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x Enkelt-gang bagkasse 1 x Enkelt-gang omramning 2 x 150 mm indgangskabler 2 x Uskærmet højttalerkabel på 5 m 1 x Fjernbetjening med batterier 2 x Vægmonteringsbeslag til højttalere

STRØMFORSYNING

100-240v 50/60Hz AC Ekstern strømforsyning i laptop-stil - 15 volt / 4 amp

INDEHOLDER

4 X 0,5 M FIGUR-8-STRØMKABLER TIL Storbritannien/EU/Australien

DC-LEDNINGENS LÆNGDE

4 m

TRANSFORMERENS MÅL

108 x 50 x 33 mm

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

HØJTALER DYNAMISK RÆKKEVIDDE

80 - 20.000 Hz

HØJTALERFØLSOMHED

89 dB (1w/1m)

HØJTALERDIMENSIONER

228 x 156 x 153 mm (højde x bredde x dybde)

HØJTALERIMPEDANS

8 Ohms

HØJTALERVÆGT

1,42 kg (hver)

HØJTALERDESIGN

1 x 5,25" bredbåndsdriver med basrefleksport