

TECHCONNECT TC2-HDMI AUD

BRUGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/da/techconnect/tc2-hdmi aud

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

 Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" indeni i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.

 Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

INSTALLATIONSSTED

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støv
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. **ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!**

ADVARSELSTEGN

Hvis du opfatter en underlig lugt eller røg, skal du med samme slukke for produktet og koble strømmen fra. Kontakt din genforhandler eller Vision.

EMBALLAGE

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.

BEMÆRK: HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIEN.

Korrekt drift afhænger af kablernes kvalitet:

- Ingen statuslampe: Utilstrækkelig strøm fra kildeenheden. Tjek at enheden er tændt. Prøv et kortere indgangskabel.
- Billede blinker: HDCP-signal for svagt. Prøv kortere kabler.
- Intet billede: signal er måske udenfor for dækningsområde for kablerne.

OVERBLIK

Dette produkt har to funktioner:

AKTIV EXTENDER


- Forbinder HDMI-kabler.
- HDMI-kablets maksimale længde: 15 m
- Der kan laves en daisy-kæde med op til tre kabler, samlet længde med 15 m kabler: 60 m
- Auto-justering af udligning, buffering og forstærkning
- Internt bibliotek kan bruges til at løse HDCP- og EDID-kompatibilitetsproblemer

LYDUDTRÆKKER

- Ændrer EDID-signalet, så kilden sender et stereosignal
- Kalibrerer lyden som et 2-kanals (stereo) analogt signal
- Down-mixer lydsignaler fra flerkanals-PCM, Dolby, DTS eller HD.

FOR- OG BAGPANELER


Frontpanel



1

2


Bagpanel



3

4

Sidepanel



5

1. HDMI IND Fuld-dimensioneret HDMI-konnektor forbindes til kildeenheden
2. STRØMINDGANG Phoenix-konnektor forbindes til en 5 V/2 A DC strømforsyning
3. LYD UD 3,5 mm Minijack forbindes til en forstærkerindgang på linjeniveau
4. HDMI UD Fuld-dimensioneret HDMI-konnektor forbindes til en displayenhed
5. EDID-KNAP Justerer EDID-indstillinger

INSTALLATION

BEMÆRK: Inden installation skal strømmen til alle enheder frakobles

1. FORBIND KILDE Brug Vision HDMI-kabler for at sikre kvalitet
2. FORBIND DISPLAY Hvis specifikke EDID er påkrævet, indstilles det nu
3. FORBIND LYDUDGANG Hvis der bruges en lydudgang, forbindes den nu
4. TÆND DISPLAYET
5. TÆND TC2-HDMIAUD
6. TÆND KILDEN

Efter få øjeblikke lyser link LED'en. Kontroller forbindelsen, og prøv forskellige kabler, hvis LED'en ikke lyser.

EDID

Dette produkt har et bibliotek med 16 indbyggede EDID-muligheder. EDID-håndtrykket informerer kildeenheden om, hvad displayets oprindelige opløsning er, så den kan komme med den korrekte opløsning.

EDID-indstillinger kan hjælpe med at forhandle HDMI-håndtrykket i visse situationer og kan fremskynde skift, når der er en forbindelse til en tv-modtager.



Sådan ændres EDID-indstillingerne

1. Brug en skruetrækker til at dreje drejeskiven
2. Enheden vil genforhandle det nye håndtryk i løbet af få sekunder
3. Hvis der vælges EDID fra biblioteket, vil kildeenheden se TC2-HDMIAUD EDID i stedet for displayets EDID.

Bemærk: Hvis dit display ikke er i stand til at acceptere den valgte videoopløsning eller lydtype, vil du muligvis ikke se et billede eller høre lyd. Vælg compatible EDID eller brug standardindstillingen.

EDID-TABEL

0	Kopier EDID fra HDMI-displayet (standard)	
1	1080i, 2-KANALS LYD	
2	1080i, DOLBY/DTS 5.1	
3	1080i, HD-LYD	
4	1080p, 2-KANALS LYD	
5	1080p, DOLBY/DTS 5.1	
6	1080p, HD-LYD	Duplikeret 1080p, 2-KANALS LYD på D,E,F
7	3D, 2-KANALS LYD	
8	3D, DOLBY/DTS 5.1	
9	3D, HD-LYD	
A	1280x1024 DVI	
B	1920x1080 DVI	
C	1920x1200 DVI	
D	1080P, 2-KANALS LYD	
E	1080P, 2-KANALS LYD	
F	1080P, 2-KANALS LYD	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL: 92 x 63 x 25 mm (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT: 0,16 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE: Metal

FARVE: Hvid

TEKNISKE OPLYSNINGER:

Båndbredde: 1,65 GBPS

Maksimumsopløsning: 1920 x 1200

Understøttet videoformat: 1080P ved 60 Hz (understøtter 3D)

HDMI-standard: 1,3 (Alle funktioner fra 1,4 med undtagelse af HEC/ARC/4K2K)

Maksimal transmissionsafstand ved 1080P: 24 AWG 15 m

EQ: Op til 40 dB ved 825 MHz

Driftstemperaturområde: -5 til +35 °C

Driftsluftfugtighedsområde: 5-90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

Input videosignal: 1,2 Volt p-p

Strømforbrug: <2 watt

Input DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

INPUT:

1 x HDMI (type A)

UDGANG:

1 x HDMI (type A)

1 x Minijack (3,5 mm)

STRØMFORSYNING: 100-240 v AC 50/60 Hz 5 Volt / 2 amp

Transformer integreret i stikket. Omfatter udskiftelige stik:

Storbritannien/Europa/USA/Australien. DC-kablets længde: 4 m. Transformerens mål: 66 x 43 x 30 mm

OVERHOLDER RoHS, WEEE og CE-kompatibel

MEDFØLGENDE TILBEHØR:

Monteringsører

GARANTI

Dette produkt leveres med en 2-års returgaranti, gældende fra købsdatoen. Denne garanti kan kun anvendes af den oprindelige køber og kan ikke overføres. For at undgå tvist og tvivlsspørgsmål, vil disse oplysninger blive indhentet af den nationale forhandler på salgsstedet. Hvis produktet er i stykker allerede ved leveringen, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale forhandler om dette via din AV-genforhandler. Producentens og dets udvalgte servicevirksomheden har et erstatningsansvar der er begrænset til reparationsomkostninger og/eller udskiftning af den fejlbehæftede enhed, med undtagelse af dødsfald eller personskade (EU85/374/EØF). Denne garanti har følgende dækning:

- Fejl på komponenter, herunder strømforsyning.
- Beskadigelse når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis der indberettes indenfor 24 timer fra købstidspunktet.

Hvis du føler at der er et problem med dette produkt, skal du kontakte den AV-genforhandler, som solgte dig produktet. Den oprindelige køber er ansvarlig for at sende produktet til producentens servicecenter i forbindelse med reparation.

Vi gør vores bedste for at sende reparerede enheder tilbage indenfor 5 arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, sender vi enheden tilbage så snart som det er praktisk muligt. I tråd med sine WEEE-forpligtelser, vil producenten forsøge at udskifte den fejlbehæftede del i produktet i stedet for hele enheden. Denne garanti dækker ikke produktet imod skader der er opstået som følge af misbrug, forkert anvendelse, eller ukorrekt installation, ustabil eller fejlbehæftet strømforsyning, hvilket kan forekomme, hvis man ignorerer retningslinjerne der er nedfældet i denne manual.

JURIDISK ANSVARSKRIVELSE: Da vi fortsat forsøger at forbedre vores produkter, kan ovenstående oplysninger ændres uden varsel. Denne brugermanual trykkes uden nogen form for garanti, and enhver forbedring eller ændring til Brugermanualen der må være påkrævet på grund af typografiske fejl, faktuelle unøjagtigheder, eller forbedring til programmer og/eller udstyr, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil blive tilføjet nye versioner af Brugermanualen.