

MANUAL DEL USUARIO DEL TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/es/techconnect-es/tc2-lt-es

MANUAL DEL USUARIO DEL TECHCONNECT

Enhorabuena por haber adquirido los TECHCONNECT de Vision. Para obtener mejores resultados, por favor, lea este manual, y use este producto sólo de acuerdo con las instrucciones.


CONFORMIDAD

El producto descrito en este manual es conforme a los estándares de la Directiva RoHS (EU 2002/95/EC) y WEEE (EU 2002/96/EC). Los certificados de validación están disponibles bajo petición. Este producto deber ser devuelto al lugar de compra al final de su vida útil, para ser reciclado.


ADVERTENCIAS




PRECAUCIÓN
PELIGRO DE DESCARGA
ELÉCTRICA. NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA CUBIERTA POSTERIOR), EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS MANIPULABLES POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBERA SER REALIZADA POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.



El simbolo de.l relámpago con punta de flecha. dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislar en el interior del producto, que puede ser de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario la existencia de importantes instrucciones sobre funcionamiento y mantenimiento (asistencia) en el manual que acompaña al equipo.


ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

Todos los productos son diseñados e importados a la UE por 'Vision', que es íntegramente propiedad de Azlan Logistics Ltd, registrada en Inglaterra nº 04625566 en 'Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH'



DIAGRAMA DE INSTALACION ELECTRICA

Módulo "snap-in" VGA y Minijack:



	MODULO LABEL	TIPO DE SENAL	COLOR DE CABLE	PIN CONNECTOR
AUDIO	LE	Izquierdo	Blanco	
	g	Tierra	Desprotegido	
	RI	Derecho	Rojo	
VGA	R	Rojo	Rojo	1
	Rs	Rojo Tierra	Rojo Protegido	6
	G	Verde	Verde	2
	Gs	Verde Tierra	Verde Cubierto	7
	B	Azul	Azul	3
	Bs	Azul Tierra	Azul Cubierto	8
	H	Sync Horizontal	Marrón	13
	Syg	Tierra	Negro	10+5
	V	Sync Vertical	Amarillo	14
	SCL	DDC2B Dato reloj	Gray	15
	SDA	DDC2B Dato línea Comunicación bidireccional	Blanco	12
	SH	Chasis, Tierra	Escudo	Escudo

Nota: No hay un estándar de colores para los cables horizontales o verticales de sync, entonces si usa un cable no incluido con este Techconnect, necesitará un probador de continuidad para determinar que color en su cable va de acuerdo con la clavija.

Modulo 3-Phono:

	MODULO LABEL	TIPO DE SENAL	COLOR DE CABLE
3-PHONO	LEFT	Izquierdo	Blanco
	LEFT GND	Izquierdo Tierra	Blanco Cubierto
	RIGHT	Derecho	Rojo
	RIGHT GND	Derecho Tierra	Rojo Cubierto
	COMP	Video Compuesto	Amarillo
	COMP GND	Video Compuesto Tierra	Amarillo Cubierto

Nota: Si utiliza el módulo de sustituto de video componente blanco con rojo, rojo con verde y amarillo con el azul.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si experiencia un problema, debera identificar si el problema es con un cable defectuoso o un módulo de fijación defectuoso. Por ejemplo, si no funciona la potencia VGA de su computadora:

1. Prueba un cable de 2m entre el proyector y la computadora para verificar que funciona
2. Corte un lado del mismo cable, desmonte los alambres, y conecte al módulo techconnect.

Si sale un imagen, el problema es con su cable largo y debera reemplazarlo. Si el problema persiste, el módulo esta defectuoso, o ha conectado los cables incorrectamente a los terminos.

GARANTÍA

Este producto viene con una garantía de 2 años regreso a base, efectivo desde la fecha de compra. La garantía se aplica solamente al comprador original y no es transferible. Para evitar cualquier duda, esto se tomará de la información guardada por el distribuidor nacional al punto de venta. Si el producto no funciona cuando lo recibió, tiene 21 días desde la fecha de compra para notificar al distribuidor nacional a través de su vendedor. La responsabilidad del fabricante y su compañía apuntada está limitada al costo de reparación o el reemplazo del producto defectuoso bajo garantía, a excepción de muerte o de lesión (EU85/374/EEC). Esta garantía lo protege contra lo siguiente:

- Defecto de cualquiera de los componentes, incluyendo el suministro eléctrico
- Daño cuando el producto es extraído de su embalaje por primera vez, pero solo si es reportado dentro de 24 después de compra.

Si encuentra que tiene algún problema con este producto, por favor contacte con el punto de venta audiovisual donde lo compró. El comprador original es responsable por el envío del producto al centro de servicio del fabricante para reparación.

Nosotros procuraremos retornar las unidades reparadas dentro de 5 días laborales, pero esto no siempre será posible, en cual caso será retornado lo antes posible. En línea con nuestros compromisos WEEE, el fabricante procurará reemplazar las partes defectuosas en vez de la unidad completa. La garantía no protege a este producto contra averías causadas por abuso, mal uso, instalación incorrecta, alimentación eléctrica inestable o defectuosa, lo cual puede ser causado por ignorar las indicaciones explicadas en este manual.

AVISO LEGAL: Porque estamos comprometidos con la mejora de nuestros productos, los datos mencionados, pueden cambiar sin previo aviso. El manual se publicó sin garantía y las mejoras o cambios en el manual del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programas y / o equipos, se pueden hacer en cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del Usuario.