

MANUALE D'ISTRUZIONI TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/it/techconnect-it/tc2-it-it


MANUALE D'ISTRUZIONI TECHCONNECT

Congratulazioni per aver scelto TECHCONNECT di Vision. Per ottenere la migliore prestazione, leggere questo manuale e usare il prodotto secondo le istruzioni.

CONFORMITA'


Il prodotto descritto in questo manuale è conforme agli standard RoHS (direttiva UE 2002/95/CE) e WEEE (direttiva UE 2002/96/CE). Certificazioni comprendenti rapporti SGS sono disponibili su richiesta. Al termine della sua vita utile, questo prodotto dovrebbe essere restituito al venditore per il riciclaggio.

AVVERTENZE





ATTENZIONE

**PERICOLO DI SCOSSA
ELETTRICA NON APRIRE**



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, NON TOGLIERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE; RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di mettere in guardia l'utente sulla presenza, all'interno del contenitore del prodotto, di "tensioni pericolose" non isolate di entità sufficiente da rappresentare un pericolo di scosse elettriche per le persone.

 Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di richiamare l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione nell'opuscolo fornito a corredo dell'apparecchio (assistenza tecnica).


ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI incendi o scosse elettriche, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O UMIDITA'.

Tutti i prodotti sono progettati e importati nell'Unione Europea da Vision, società interamente controllata da Azlan Logistics Ltd, registrata in Inghilterra al n. 04625566 con sede legale in Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH.



SCHEMA

Modulo VGA e minijack:



	MODULO DI ETICHETTA	TIPO SEGNALE	COLORE CAVO	PIN CONNETTORE
AUDIO	LE	Sinistro	Bianco	
	G	Massa	Protezione	
	RI	Destro	Rosso	
VGA	R	Rosso	Rosso	1
	Rs	Rosso Massa	Rosso Protezione	6
	G	Verde	Verde	2
	Gs	Verde Massa	Verde Protezione	7
	B	Blu	Blu	3
	Bs	Blu Massa	Blu Protezione	8
	H	Sincronizzazione Orizzontale	Marrone	13
	Syg	Massa Sincronizzazione	Nero	10+5
	V	Sincronizzazione Verticale	Giallo	14
	SCL	Orologio Dati DDC2B	Grigio	15
	SDA	Linea Dati Bidirezionali DDC2B	Bianco	12
	SH	Massa Chassis	Protezione	Protezione Esterna

Nota: Non esiste un colore standard per i cavi di Sincronizzazione Orizzontale e Verticale, pertanto, qualora si faccia uso di cavi non forniti con Techconnect dovrà essere utilizzato un tester di continuità per stabilire a quale colore di cavo corrisponde il pin del proprio cavo.

Modulo 3 fono:

	MODULO DI ETICHETTA	TIPO SEGNALE	COLORE CAVO
3-FONO	LEFT	Sinistro	Bianco
	LEFT GND	Massa Sinistro	Bianco Protezione
	RIGHT	Destro	Rosso
	RIGHT GND	Massa Destro	Rosso Protezione
	COMP	Video Composito	Giallo
	COMP GND	Massa Video Composito	Giallo Protezione

Nota: Se si utilizza il modulo per la sostituzione del componente video in bianco con il rosso, rosso verde e giallo con il blu.

RICERCA GUASTI

In caso di problemi è necessario verificare se il problema riguarda un cavo o un modulo snap-in difettoso. Per esempio, se non è possibile far funzionare l'uscita VGA del computer:

1. Testare un cavo corto VGA da 2m tra il proiettore e il computer per assicurarsi che funziona
2. Disinserire un'estremità dello stesso cavo, speli i cavetti posteriori e fissi al modulo techconnect.

Se l'immagine viene ora visualizzata, il problema riguarda il cavo lungo e occorre sostituirlo. Se il problema persiste sono stati collegati i cavetti sbagliati ai terminali sbagliati o il modulo è difettoso.

GARANZIA

Questo prodotto è dotato di una garanzia return to base di 2 anni, valida dalla data di acquisto. Questa garanzia è valida solo per il primo acquirente e non è trasferibile. Allo scopo di evitare qualsiasi dubbio, questi è colui che risulta dalle informazioni raccolte presso il punto vendita dal distributore nazionale assegnato.

Se il prodotto è DOA (dead on arrival: non funzionante alla consegna), l'acquirente ha a disposizione 21 giorni dalla data di acquisto per informare il distributore nazionale tramite il proprio rivenditore di AV. La responsabilità del produttore e della società di assistenza assegnata è limitata al costo della riparazione e/o della sostituzione dell'unità difettosa in garanzia, salvo i casi di morte o lesion (UE 85/374/CEE).

Questa garanzia tutela l'utente contro quanto segue:

- Il guasto di qualsiasi componente, compreso l'alimentatore.
- I danni riscontrati quando il prodotto è disimballato per la prima volta, se segnalati entro 24 ore dall'acquisto.

Qualora si ritenga di avere un problema con questo prodotto, contattare il rivenditore di AV presso cui è stato effettuato l'acquisto. Il primo acquirente è responsabile della spedizione del prodotto al centro assistenza del produttore per la riparazione.

Sarà compiuto ogni sforzo per restituire le unità riparate entro 5 giorni lavorativi, se ciò non fosse possibile la restituzione avverrà al più presto. In conformità con gli obblighi imposti dalla direttiva WEEE, il produttore farà il possibile per sostituire le parti difettose del prodotto invece di sostituire l'intera unità. Questa garanzia non protegge il prodotto contro i guasti provocati da abuso, uso improprio, installazione non corretta o alimentazione di corrente instabile o difettosa, che possano essere causati dalla mancata conoscenza delle linee guida riportate in questo manuale.

NOTE LEGALI: Perché ci siamo impegnati a migliorare i nostri prodotti, le suddette informazioni possono cambiare senza preavviso. Il manuale è pubblicato senza alcuna garanzia e gli eventuali miglioramenti o modifiche al Manuale d'uso dovute a errori tipografici, imprecisioni, informazioni oppure aggiornamenti di programmi e / o attrezzature, può essere presentata in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del Manuale Utente.