

MANUAL DEL PROPIETARIO TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-It

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Siempre que proceda, los productos de Vision disponen de certificación y cumplen con la normativa local vigente, de acuerdo con el estándar de certificación CB. Vision se compromete a asegurarse de que todos sus productos cumplan con los estándares de certificación adecuados para su venta en la UE y otros países participantes.

El producto descrito en este manual del propietario cumple con los estándares RoHS (directiva UE 2002/95/CE) y WEEE (directiva UE 2002/96/CE). Este producto ha de ser devuelto al lugar de compra al final de su vida útil para ser reciclado.

ADVERTENCIAS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR
PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI PANEL POSTERIOR). LAS PIEZAS DEL INTERIOR DE ESTE DISPOSITIVO NO PUEDEN SER REPARADAS POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBERÁ EFECTUARLA UN TÉCNICO PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.

 La luz intermitente identificada mediante el símbolo de la flecha situada dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto, que podría ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

 El signo de exclamación situado dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la guía que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, PROTEJA ESTE APARATO DE LA LLUVIA Y LA HUMEDAD.

Todos los productos son diseñados e importados a la UE por "Vision", que es íntegramente propiedad de "Azlan Logistics Ltd", registrada en Inglaterra n.º 04625566 en Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registro WEEE: GD0046SY



DECLARACIÓN DE ORIGEN


Todos los productos de Vision se fabrican en la República Popular China (RPC).

Todos los cables Techconnect de Vision están preconectorizados y se enchufan directamente a los módulos.

En caso de que los módulos se adquieran por separado, se incluyen diagramas de cableado en todas las cajas.

DIAGRAMA DE CABLEADO

Módulos VGA y miniconector:



	ETIQUETA DEL MÓDULO	SEÑAL TIPO	CABLE ETIQUETA	CONTACTO DEL CONECTOR
AUDIO	IZ	Izquierda	Blanco	
	T	Tierra	Blindaje	
	DE	Derecha	Rojo	
VGA	R	Rojo	Rojo	1
	Rs	Rojo tierra	Rojo blindaje	6
	T	Verde	Verde	2
	Vs	Verde tierra	Verde blindaje	7
	A	Azul	Azul	3
	As	Azul tierra	Azul blindaje	8
	H	Sincr. horizontal	Marrón	13
	SiT	Sincr. tierra	Negro	10+5
	V	Sincr. vertical	Amarillo	14
	SCL	Reloj de datos DDC2B	Gris	15
	SDA	Datos bidireccionales DDC2B	Blanco	12
	SH	Bastidor tierra	Blindaje	Blindaje exterior

Los cables H y V no usan colores coherentes, de modo que otros cables que no sean de Vision podrían usar otros colores. Utilice un comprobador de continuidad para determinar el color del cable que se corresponde con el contacto del conector.

Módulo 3 fono:

	ETIQUETA DEL MÓDULO	TIPO DE SEÑAL	ETIQUETA DEL CABLE
3 FONOS	IZQUIERDA	Izquierda	Blanco
	IZ. TIERRA	Izquierda tierra	Blanco blindaje
	DERECHA	Derecha	Rojo
	DER. TIERRA	Derecha tierra	Rojo blindaje
	COMP.	Compuesto vídeo	Amarillo
	COMP. TIERRA	Compuesto vídeo tierra	Blindaje amarillo

Si se usa el módulo de vídeo compuesto, sustituya el blanco por el rojo, el rojo por el verde y el amarillo por el azul.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su sistema no está funcionando correctamente, consulte la siguiente información. Si el problema continúa, desconecte de la corriente y contacte inmediatamente con su distribuidor AV.

Problema	Solución
El VGA no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte un cable VGA corto de 2 m directamente del PC al proyector para asegurarse de que el PC emite la señal. • Si funciona adecuadamente, corte un extremo del mismo cable y conéctelo con el módulo VGA. Si la imagen sigue sin mostrarse, el módulo está defectuoso. Si la imagen se muestra, el cable largo está defectuoso o no está conectado adecuadamente. • A veces ayuda desconectar los cables SDA y SCL.
¿El cable de audio tiene dos tomas de tierra pero el módulo solo tiene una?	<ul style="list-style-type: none"> • Entrelace las tomas de tierra de la izquierda y derecha para que compartan la misma terminal del módulo.

GARANTÍA

Este producto se suministra con una garantía de 2 años de devolución a la base, efectiva a partir de la fecha de la compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y no es transferible. Para evitar dudas, se tomará de la información que posea el distribuidor nacional acreditado en el punto de venta. Si el producto está DOA (dead on arrival), tiene 21 días a partir de la fecha de compra para avisar al distribuidor nacional a través de su revendedor AV. La responsabilidad del fabricante y su empresa de servicio designada está limitada al coste de la reparación y/o sustitución de la unidad defectuosa en garantía, excepto en caso de muerte o lesión (EU85/374/CEE). Esta garantía le protege a usted de lo siguiente:

- Fallo de cualquier componente, incluido el suministro de corriente.
- Daño cuando el producto se extrae por primera vez del paquete si se notifica en las 24 horas siguientes a la compra.

Si ve que tiene un problema con este producto, ha de contactar con el distribuidor AV al que compró este producto. Es responsabilidad del comprador original enviar el producto al centro de servicio asignado del fabricante para su reparación.

Haremos lo posible por devolver las unidades reparadas en un plazo de 5 días laborales; sin embargo, puede que esto no sea posible, en cuyo caso serán devueltas tan pronto como sea posible. En línea con nuestros compromisos WEEE, el fabricante se esforzará por sustituir las partes defectuosas del producto en lugar de sustituir la unidad entera. Esta garantía no protege el producto contra fallos causados por un uso excesivo, un uso inadecuado, una instalación incorrecta o entrada de corriente inestable o defectuosa, lo que puede deberse al incumplimiento de las directrices establecidas en este manual.

AVISO LEGAL: Porque estamos comprometidos con la mejora de nuestros productos, los datos mencionados pueden cambiar sin previo aviso. El manual se publicó sin garantía y las mejoras o cambios en el manual del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, se pueden hacer en cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del usuario.