

GUIDE DE L'UTILISATEUR TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-It

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les produits Vision sont certifiés conformes à toutes les réglementations locales connues pour une certification OC. Vision s'engage à assurer que tous ses produits sont totalement compatibles avec l'ensemble des normes de certification applicables pour la vente dans la Communauté européenne et les autres pays participants.

Le produit décrit dans le présent manuel est conforme aux normes RoHS (directive UE 2002/95/CE) et DEEE (directive UE 2002/96/CE). À la fin de sa durée de vie, ce produit doit être renvoyé à son lieu d'achat en vue de son recyclage.

AVERTISSEMENTS



ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS NI CAPOT NI CACHE ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LA MAINTENANCE, ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral a pour objet d'avertir l'utilisateur de la présence dans le boîtier du produit de points sous tension dangereux et non isolés, susceptibles de constituer un risque de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à informer l'utilisateur qu'il trouvera dans la documentation accompagnant l'appareil des instructions importantes concernant son fonctionnement et sa maintenance.

AVERTISSEMENT : POUR LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Tous les produits sont conçus et importés au sein de l'UE par « Vision », une entreprise intégralement détenue par Azlan Logistics Ltd, société enregistrée en Angleterre sous le numéro 04625566 et sise à Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. N° d'enregistrement DEEE : GD0046SY




DÉCLARATION D'ORIGINE

Tous les produits Vision sont fabriqués en République populaire de Chine (PRC).

Les câbles Techconnect de Vision sont pré-bornés et s'énfichent directement dans les modules. Quand les modules sont achetés séparément, les schémas de câblage figurent sur tous les boîtiers.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Module VGA & Minijack :



| | MENTION SUR MODULE | TYPE DE SIGNAL | COULEUR DU CÂBLE | BROCHE DU CONNECTEUR |
|-------|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| AUDIO | LE | Gauche | Blanc | |
| | G | Terre | Blindage | |
| | RI | Droit | Rouge | |
| VGA | R | Rouge | Rouge | 1 |
| | Rs | Terre rouge | Blindage rouge | 6 |
| | G | Vert | Vert | 2 |
| | Gs | Terre vert | Blindage vert | 7 |
| | B | Bleu | Bleu | 3 |
| | Bs | Terre bleu | Blindage bleu | 8 |
| | H | Sync. hor. | Marron | 13 |
| | Syg | Terre sync | Noir | 10+5 |
| | V | Sync. vert. | Jaune | 14 |
| | SCL | Horloge données DDC2B | Gris | 15 |
| | SDA | Données bidirectionnelles DDC2B | Blanc | 12 |
| | SH | Terre châssis | Blindage | Blindage externe |

Les couleurs des câbles H et V n'étant pas standardisées, les câbles d'autres marques peuvent être colorés différemment. Pour déterminer la couleur du câble correspondant à une broche donnée d'un connecteur, utilisez un testeur de continuité.

Module triple RCA :

| | MENTION SUR MODULE | TYPE DE SIGNAL | COULEUR DU CÂBLE |
|------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| TRIPLE RCA | LEFT | Gauche | Blanc |
| | LEFT GND | Terre gauche | Blindage blanc |
| | RIGHT | Droit | Rouge |
| | RIGHT GND | Terre droit | Blindage rouge |
| | COMP | Vidéo composite | Jaune |
| | COMP GND | Terre vidéo composite | Blindage jaune |

En cas d'utilisation du module pour la vidéo composante, substituez le rouge au blanc, le vert au rouge et le bleu au jaune.

DÉPANNAGE

Si votre système ne fonctionne pas correctement, consultez les informations qui suivent. Si le problème persiste, débranchez l'alimentation et contactez immédiatement votre revendeur AV.

| Problème | Correction |
|--|---|
| La VGA ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none">• Branchez un câble VGA court (2 m) directement entre le projecteur et l'ordinateur pour vérifier que ce dernier émet bien un signal.• Si cela fonctionne, coupez une extrémité de ce même câble et bornez au module VGA. S'il n'y a toujours pas d'image, c'est le module qui est défaillant. Si l'image apparaît, le long câble est défectueux ou mal borné.• Déconnecter les câbles SDA et SCL peut parfois aider. |
| Le câble audio possède deux terres, mais le module n'en a qu'une ? | <ul style="list-style-type: none">• Entortillez les terres droite et gauche pour qu'elles puissent partager une même borne du module |

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de retour atelier de 2 ans, valide à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement accordée à l'acheteur originel et ne peut être transmise. Pour prévenir tout doute, la garantie est basée sur les informations détenues par le distributeur national désigné pour le point de vente. Si le produit est défectueux à la livraison, vous disposez de 21 jours à partir de la date d'achat pour le signaler au distributeur national via votre revendeur AV. La responsabilité du fabricant et de son entreprise de service désignée est limitée au coût de la réparation et/ou du remplacement de l'unité défectueuse sous garantie, à l'exception des cas de mort ou de blessure (EU85/374/CEE). Cette garantie vous protège dans les cas suivants :

- Défectuosité de tout composant, y compris l'alimentation.
- Dommage lors du premier déballage du produit s'il est signalé dans les 24 heures suivant l'achat.

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, contactez le revendeur AV auquel vous l'avez acheté. L'acheteur originel est responsable de l'envoi du produit pour réparation dans le centre de service désigné par le fabricant.

Nous ferons tout notre possible pour renvoyer les unités réparées dans les 5 jours ouvrables ; toutefois cela n'est pas toujours possible, auquel cas le produit sera renvoyé aussi vite que possible. Conformément à nos engagements DEEE, le fabricant s'efforcera de remplacer les composants défectueux du produit plutôt que de remplacer l'unité entière. Cette garantie ne protège pas le produit des défauts causés par une utilisation abusive ou incorrecte, une installation incorrecte, une alimentation électrique instable ou défectueuse, pouvant être causés par la non-prise en compte des directives exposées dans ce manuel.

REMARQUE : En raison de notre engagement à améliorer nos produits, les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. Ce manuel d'utilisation est publié sans garantie. Des améliorations ou modifications peuvent y être apportées à tout moment sans préavis, que ce soit pour corriger des erreurs typographiques et des inexactitudes ou suite à l'évolution des programmes ou des équipements. Les éditions ultérieures de ce manuel d'utilisation reflèteront ces mises à jours.