

TECHCONNECT GEBRUIKERSHANDLEIDING



www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/tc2-it-nl
www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/tc2-de-nl
www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/tc2-fr-nl

TECHCONNECT GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Vision TECHCONNECT. Lees deze gebruikershandleiding en gebruik uw product alleen in overeenstemming met de aanwijzingen voor een optimale prestatie.

CONFORMITEIT

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, is in overeenstemming met de RoHS- (EU-richtlijn 2002/95/EC), en WEEE- (EU-richtlijn 2002/96/EC) richtlijnen. Certificaten, waaronder SGS-rapporten, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Dit product dient na gebruik aan de verkoper te worden geretourneerd voor hergebruik.

WAARSCHUWINGEN



VOORZICHTIG

RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOK NIET OPENEN



KIJK UIT: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERLAGEN, MAG U HET DEKSEL (OF_DE_ACHTERKANT) NIET TE VERWIJDEREN. ER BEVINDEN ZICH IN HET APPARAAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. LAAT ONDERHOUD ALTIJD AAN OPGELEID PERSONEEL OVER.



De bliksemschicht met pijlpunt aan de onderkant binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van "gevaarlijke spanning" binnen de afgesloten producten omdat deze groot genoeg kan zijn om mensen een elektrische schok toe te brengen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de lezer te wijzen op een belangrijke aanwijzing in de handleiding behorende bij het apparaat over de werking en het onderhoud.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERLAGEN, DIENT U HET APPARAAT WEG TE HOUDEN VAN REGEN OF VOCHT.

'Vision' ontwikkelt en importeert alle producten naar de EU. Vision is volledig eigendom van Azlan Logistics Ltd, dat geregistreerd is in Engeland onder nr. 04625566 op het adres 'Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH'




2

TC2_manual_nl_v1

BEDRADINGSDIAGRAM

VGA & Minivezel snapdekselmodules:



	MODULE LABEL	SIGNAALTYPE	KABELKLEUR	CONNECTOR PIN
AUDIO	LE	Links	Wit	
	g	Aarde	Schild	
	RI	Rechts	Rood	
VGA	R	Rood	Rood	1
	Rs	Rode Aarde	Rood Schild	6
	G	Groen	Groen	2
	Gs	Groen Aarde	Groen Schild	7
	B	Blauw	Blauw	3
	Bs	Blauw Aarde	Blauw Schild	8
	H	Sync Horizontale	Bruin	13
	Syg	Sync Aarde	Zwart	10+5
	V	Sync Verticaal	Geel	14
	SCL	DDC2B Gegevens Klok	Grijs	15
	SDA	DDC2B Bidirectionele Data Line	Wit	12
	SH	Chassis Aarde	Schild	Buitenste Afscherming

Opmerking: Er is geen standaard kleur voor de horizontale en verticale Sync-kabels, dus indien u kabels gebruikt die niet bij de Techconnect zijn inbegrepen, dient u een continuïteitstester te gebruiken om na te gaan welke kabelkleur bij welke pin op uw kabel past.

3-Phonomodule:

	MODULE LABEL	SIGNAALTYPE	KABELKLEUR
3-PHONO	LEFT	Links	Wit
	LEFT GND	Links Aarde	Witte Kabelmantel
	RIGHT	Rechts	Rood
	RIGHT GND	Rechts Aarde	Rode Kabelmantel
	COMP	Videomontage	Geel
	COMP GND	Montagevideo Aarde	Gele Kabelmantel

Opmerking: Als u de module voor component video-ervanger wit met rood, rood met groen en geel met blauw.

PROBLEMENOPLOSSER

In geval van problemen dient u vast te stellen of het probleem is ontstaan door een defecte kabel of door een defecte snapdekselmodule. Bijvoorbeeld, indien u de VGA-output van uw computer niet aan de gang krijgt:

1. Test een korte 2m VGA-kabel tussen de projector en de computer om zeker te zijn dat het werkt.
2. Snijd een kant van dezelfde kabel af, strip de draden en bevestig deze aan de Techconnectmodule.

Als u nu beeld krijgt, ligt het probleem bij de lange kabel en dient u deze te vervangen. Indien het probleem blijft bestaan, heeft u ofwel de verkeerde kabels

GARANTIE

Dit product heeft een teruggeefgarantie van 2 jaar beginnend op de dag van aankoop. Deze garantie is alleen geldig voor de koper en kan niet worden overgedragen. Om enige twijfel te voorkomen, zal deze informatie niet voorkomen op de informatie van de aangewezen nationale distributeur op het verkooppunt. Als het product kapot blijkt te zijn en niet meer gerepareerd kan worden, heeft u 21 dagen vanaf de dag van aankoop de tijd om de nationale distributeur via uw audiovisuele handelaar op de hoogte te stellen.

De aansprakelijkheid van de fabrikant en diens aangewezen servicebedrijf is beperkt tot de reparatiekosten en/of vervanging van het gebreken vertonende deel waarvoor deze garantie geldt, behalve in geval van overlijden of letsel (EU85/374/EEC). Deze garantie beschermt u tegen:

- Fouten in de onderdelen, waaronder de stroomtoevoer.
- Wanneer het product beschadigd uit de verpakking komt, dient dit binnen 24 uur na aankoop te worden gemeld.

Indien u toch een probleem met dit product ondervindt, dient u contact op te nemen met de audiovisuele verkoper bij wie u dit product kocht. De koper is verantwoordelijk voor het transport van het product naar het reparerende servic centre aangewezen door de fabrikant. We proberen de gerepareerde onderdelen binnen 5 werkdagen terug te sturen. Dit is echter niet altijd mogelijk. In zo'n geval sturen wij het gerepareerde onderdeel zo snel als de praktijk dat toelaat terug. Overeenkomstig onze WEEE-verplichtingen probeert de fabrikant foutieve onderdelen van het product in plaats van het hele product te vervangen. Deze garantie is ongeldig bij gebreken veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik of incorrecte installatie die veroorzaakt kunnen zijn door het niet nakomen van de richtlijnen in deze handleiding.

Wettelijke ontkening: Omdat we zijn toegewijd aan het verbeteren van onze producten, de bovenstaande gegevens kunnen zonder voorafgaande waarschuwing. Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd zonder garantie en eventuele verbeteringen of wijzigingen in de gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en / of apparatuur, kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zullen worden verwerkt in nieuwe uitgaven van de gebruikershandleiding.