

MANUAL DE UTILIZADOR TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/pt-pt/techconnect-pt/tc2-lt-pt

MANUAL DE UTILIZADOR DO TECHCONNECT

Parabéns por ter escolhido o Vision TECHCONNECT. Para obter o melhor desempenho, leia este manual e utilize o seu produto apenas de acordo com as instruções apresentadas.

CONFORMIDADE

O produto descrito neste manual encontra-se em conformidade com as normas RoHS (Directiva UE 2002/95/CE) e WEEE (Directiva UE 2002/96/CE). Os respectivos certificados, assim como os relatórios SGS, estão disponíveis mediante pedido. Este produto deve ser devolvido ao local de compra no fim da sua vida útil, para ser reciclado.

AVISOS



GUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU O PAINEL POSTERIOR). SEM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.



O símbolo de um raio com uma seta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de “tensão perigosa” não isolada no interior da caixa do produto, que pode ser suficientemente forte para constituir o risco de choque eléctrico.



O ponto de exclamação, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes sobre funcionamento e manutenção (assistência técnica) na literatura fornecida com o aparelho.


AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

Todos os produtos são concebidos e importados para a UE pela ‘Vision’, que é integralmente detida pela Azlan Logistics Ltd, registada em Inglaterra com o n° 04625566, com sede em ‘Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH’



DIAGRAMA DE CABLAGEM

Módulo de encaixe VGA e minijack:



	ETIQUETA	TIPO DE SINAL	COR DO CABO	PINO DO CONECTOR
AUDIO	LE	Esquerdo	Branco	
	G	Terra	Protecção	
	RI	Direito	Vermelho	
VGA	R	Vermelho	Vermelho	1
	Rs	Terra - vermelho	Protecção vermelho	6
	G	Verde	Verde	2
	Gs	Terra - verde	Protecção verde	7
	B	Azul	Azul	3
	Bs	Terra - azul	Protecção azul	8
	H	Sincronização Horizontal	Castanho	13
	Syg	Terra - sincronização	Preto	10+5
	V	Sincronização vertical	Amarelo	14
	SCL	Relógio de dados DDC2B	Cinzento	15
	SDA	Linha de dados bidireccional DDC2B	Branco	12
	SH	Terra - chassis	Protecção	Outer Shield

Nota: Não existe uma norma de cores para os cabos de sincronização horizontal e vertical. Como tal, se utilizar cabos não incluídos com o Techconnect, terá de utilizar um medidor de continuidade para determinar que cor corresponde a cada pino no seu cabo.

Módulo phono triplo:

	ETIQUETA	TIPO DE SINAL	COR DO CABO
3-PHONO	LEFT	Esquerdo	Branco
	LEFT GND	Terra - esquerdo	Protecção branco
	RIGHT	Direito	Vermelho
	RIGHT GND	Terra - direito	Protecção vermelho
	COMP	Video composto	Amarelo
	COMP GND	Terra - vídeo composto	Protecção amarelo

Nota: Se estiver usando o módulo para substituto de vídeo componente branco com vermelho, vermelho com verde e amarelo com azul.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se encontrar um problema, deve restringir a origem do problema a um cabo ou a um módulo de encaixe avariado. Por exemplo, se a saída VGA do seu computador não funcionar:

1. Teste um cabo VGA curto com 2 m entre o projector e o computador e certifique-se de que está a funcionar
2. Corte uma extremidade do mesmo cabo, descarte os fios e ligue-o ao módulo Techconnect.

Se a imagem for apresentada, o problema está no seu cabo comprido e deve substituí-lo. Se o problema persistir, ligue os cabos errados ao terminal errado ou o módulo está avariado.

GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 2 anos, com efeito a partir da data de compra. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível. Para evitar dúvidas, a garantia será aplicada à informação retida pelo distribuidor nacional designado no ponto de venda. Se o produto for entregue avariado, tem 21 dias a partir da data de compra para notificar o distribuidor nacional através do seu revendedor de equipamento A/V. A responsabilidade do fabricante e da empresa designada de assistência limita-se ao custo de reparação e/ou substituição da unidade avariada ao abrigo da garantia, excepto por morte ou ferimentos (EU85/374/CEE). Esta garantia protege-o nas seguintes situações:

- Avaria de qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação.
- Danos aquando da primeira remoção do produto da respectiva embalagem, caso comunicados dentro de 24 horas após a compra.

Se encontrar qualquer problema neste produto, deve contactar o revendedor de equipamento A/V ao qual adquiriu o produto. O comprador original é responsável pelo envio do produto para reparação para o centro de assistência designado pelo fabricante.

Faremos o nosso melhor para devolver unidades reparadas dentro de 5 úteis. Contudo, isso pode não ser sempre possível, sendo que a unidade será devolvida o mais rapidamente possível. De acordo com os nossos compromissos WEEE, o fabricante fará todos os esforços para substituir as peças avariadas do produto, em vez de substituir toda a unidade. A garantia não protege este produto contra avarias provocadas por abuso, utilização incorrecta, instalação incorrecta, alimentação instável ou defeituosa, que possam ser provocadas pelo desrespeito das linhas de orientação definidas neste manual.

JURÍDICA IMPORTANTE: Como estamos empenhados em melhorar nossos produtos, os dados acima podem ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Usuário é publicado sem garantia e quaisquer melhorias ou alterações no Manual do Usuário de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e / ou equipamentos, poderão ser feitas a qualquer momento e sem aviso prévio. Tais alterações serão incorporadas em novas edições do Manual do Usuário.