

TC3 Amplificador de 50 W

Parte do sistema Techconnect 3



Entrada no painel dianteiro

Existem duas entradas na parte traseira com conectores phoenix amovíveis, mas a entrada 1 também está duplicada no painel dianteiro com uma entrada minijack, para maior comodidade. Esta entrada "seminormalizada" desliga o terminal traseiro quando está a ser usada.



Telecomando

É incluído um telecomando e os recetores de IV estão posicionados nas partes dianteira e traseira, para integração com um sistema de controlo como o Techconnect Control. Nota: este amplificador não permite controlo de tom. Os telecomandos independentes da Vision têm botões de tom, mas não são compatíveis com este produto.



Amplificador de Classe D

Os amplificadores digitais só consomem energia quando estão em utilização; assim, mesmo com o volume no máximo, estão efetivamente desligados, a menos que estejam a receber sinal de entrada. Os amplificadores digitais também têm a vantagem de funcionar sem aquecerem, pelo que não é necessário um dissipador de calor volumoso.



Cabos incluídos

Estão incluídos um cabo para altifalante e cabos de entrada curtos, para ligação à parte traseira dos módulos de entrada adjacentes no Techconnect.



Fácil de instalar e desinstalar

Um módulo robusto que é fácil de instalar ou de retirar e de desligar a partir da parte dianteira. Os conectores phoenix amovíveis permitem a desinstalação muito fácil pelos utilizadores finais, se necessário, mesmo que não sejam técnicos.



Potência para quatro altifalantes

Não se deixe enganar pelo tamanho: este amplificador pode gerar uma carga de 4 Ohm, o que lhe permite alimentar até quatro altifalantes de 8 Ohm (ou dois altifalantes de 4 Ohm).



Sempre à mão

Pode ser posicionado em qualquer lugar da sala, tornando-o perfeito para salas de formação, salas de direção e salas de aula.



Família Techconnect integrada

Inclui uma caixa de derivação para ficha simples e um caixilho ou, em alternativa, pode montá-lo num caixilho para ficha dupla com outros módulos Techconnect.



Seguro

Ideal para quando não dispõe de mobiliário onde apoiar o amplificador e, por ser montado na parede, é um alvo muito menos óbvio para roubo.



Memória predefinida

Por predefinição, quando a alimentação é ativada, o Techconnect Amp liga-se e retoma as definições mais recentes. Para aplicações de hotelaria – por exemplo, em quartos de hotéis –, pode ser definido para voltar a uma entrada e um nível predefinidos sempre que for ligado.



Botão tátil

A interface de controlo simples e clara torna o produto fácil de usar; para ligar e desligar, prima o botão continuamente. Para alterar a entrada, prima brevemente o botão.



Garantia vitalícia

Ao utilizar a tecnologia de chip do amplificador digital de baixa impedância mais recente, o novo módulo Techconnect Amp garante uma incrível potência de 2 x 25 W RMS (a 8 Ohm), mas cabe no espaço de um módulo Techconnect de espaço duplo. Adequado para espaços de reuniões, museus e salas para apresentações.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno

2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)

Telecomando por IV incluído

vav.link/pt/tc3-amp

