

TECHCONNECT HANDLEIDING



www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/tc2-lt-nl/

CONFORMITEITSVERKLARING

Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan alle bekende lokale voorschriften die vereist zijn voor een CB-certificaat. Vision garandeert dat alle producten volledig voldoen aan alle normen die van toepassing zijn op verkoop in de EU en andere deelnemende landen.

Het product dat beschreven staat in deze handleiding voldoet aan de normen van de BGS-richtlijn (EU richtlijn 2002/95/EG) en de AEEA-richtlijn (EU richtlijn 2002/96/EG). Dit product moet aan het eind van de gebruiksduur voor recycling teruggebracht worden naar het verkooppunt.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE BEHUIZING (OF ACHTERPLAAT) NIET VERWIJDERD WORDEN ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL OVER.



Het symbool van de bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' in het inwendige van het product, die sterk genoeg kan zijn om mensen een elektrische schok toe te dienen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor bediening en onderhoud (service) in de literatuur die bij het apparaat geleverd wordt.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN, HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

'Vision' ontwikkelt en importeert alle producten naar de EU. Vision is volledig eigendom van Azlan Logistics Ltd., dat geregistreerd is in Engeland onder nr. 04625566 op adres Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. AEEA-registratie: GD0046SY




VERKLARING INZAKE OORSPRONG

Alle producten van Vision worden gemaakt in de Volksrepubliek China.

Visions Techconnect kabels zijn kant-en-klaar en kunnen direct op de modules aangesloten worden.
 Indien het nodig is om aparte modules aan te schaffen, staan er op de dozen aansluitschema's afgebeeld.

AANSLUITSCHEMA

VGA- en ministekkermodule:



	MODULE-LABEL	SIGNAAL TYPE	KABEL LABEL	AANTAL AANSLUITPINNEN
GELUID	LE	Links	Wit	
	G	Grond	Mantel	
	RI	Rechts	Rood	
VGA	R	Rood	Rood	1
	Rs	Rode Aarde	Rode Mantel	6
	G	Groen	Groen	2
	Gs	Groene Aarde	Groene Mantel	7
	B	Blauw	Blauw	3
	Bs	Blauwe Aarde	Blauwe Mantel	8
	H	Horizontale Sync	Bruin	13
	Syg	Sync Aarde	Zwart	10+5
	V	Verticale Sync	Geel	14
	SCL	DDC2B Dataklok	Grijs	15
	SDA	DDC2B Bi-directionele Data	Wit	12
	SH	Chassis Aarde	Mantel	Buitenste afscherming

Voor de kabels H en V worden geen consequente kleuren voor de stekkers gebruikt, dit betekent dat kabels die niet van Vision zijn, een andere kleur stekker kunnen hebben. Gebruik een continuïteitstester om te bepalen welke kleur op de kabel overeenkomt met welke pin op de stekker.

3-phono module:

	MODULE-LABEL	SIGNAALTYPE	KABELLABEL
3-PHONO	LEFT	Links	Wit
	LEFT GND	Links aarde	Witte mantel
	RIGHT	Rechts	Rood
	RIGHT GND	Rechts grond	Rode Mantel
	COMP	Composietvideo	Geel
	COMP GND	Composietvideo grond	Gele mantel

Als de module voor componentvideo wordt gebruikt, vervang dan wit met rood, rood met groen en geel met blauw.

TROUBLESHOOTING

Als uw systeem niet goed werkt, raadpleeg dan de volgende informatie. Als het probleem zich blijft voordoen, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem direct contact op met uw tussenpersoon.

Probleem	Oplossing
VGA werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de pc met een korte VGA-kabel van 2m rechtstreeks op de projector aan om te controleren of de pc een signaal uitzendt.• Als dat goed werkt, knip dan één kant van dezelfde kabel af en laat die eindigen in de VGA-module. Als het beeld nog steeds niet wordt weergegeven, is de module defect. Als het beeld wel wordt weergegeven, is de lange kabel defect of incorrect beëindigd.• Soms kan het helpen om de SDA- en SCL-kabels los te koppelen.
De audiokabel heeft twee grondaansluitingen, de module heeft er maar één?	<ul style="list-style-type: none">• Draai de grondkabels van links en rechts in elkaar, zodat ze dezelfde aansluiting in de module delen.

GARANTIE

Dit product heeft een retourgarantie van 2 jaar, ingaande vanaf de aankoopdatum. De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en kan niet worden overgedragen. Om twijfel te voorkomen, geldt de informatie die de erkende nationale distributeur bij het verkooppunt heeft geregistreerd als bewijs. Als het product DOA (defect bij ontvangst) is, hebt u 21 dagen vanaf de aankoopdatum om de nationale distributeur op de hoogte te stellen via uw tussenpersoon. Aansprakelijkheid van de producent en het aangewezen onderhoudsbedrijf beperkt zich tot de reparatie- of vervangingskosten van de defecte unit die onder de garantie vallen, met uitzondering van lichamelijk of dodelijk letsel (EU85/374/EEC). De garantie is van toepassing op het volgende:

- Defect aan een willekeurig onderdeel, waaronder de voeding.
- Schade wanneer het product voor het eerst uit de verpakking wordt gehaald indien die gemeld wordt binnen 24 uur na de aankoop.

Wanneer u een probleem ondervindt met dit product, neem dan contact op met de AV-dealer bij wie u het product hebt gekocht. De oorspronkelijke aankoper is verantwoordelijk voor verzending van het product naar de door de producent aangewezen reparatiedienst.

We streven ernaar om gerepareerde units binnen 5 werkdagen te retourneren, dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. In een dergelijk geval zullen we de units zo snel mogelijk retourneren. In lijn met onze AEEA-verplichtingen streeft de fabrikant ernaar om de defecte onderdelen te vervangen in plaats van de hele unit te vervangen. Deze garantie geldt niet voor defecten aan het product die veroorzaakt zijn door misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie, onstabiele of onjuiste stroomvoorziening tengevolge van het niet opvolgen van de voorschriften en instructies in deze handleiding.

VERKLARING VAN AFSTAND: Omdat we ernaar streven onze producten te verbeteren, kunnen bovengenoemde gegevens zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Deze Handleiding wordt zonder garantie gepubliceerd en alle verbeteringen of wijzigingen in de Handleiding die noodzakelijk zijn ten gevolge van typografische fouten, onjuistheden van de huidige informatie of verbeteringen aan de programma's en/of de apparatuur kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aangebracht worden. Dergelijke wijzigingen zullen in nieuwe edities van de Handleiding worden opgenomen.